

---

**Figyelmeztetés!**

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

---

# *PowerSeries* **neo**

**Programozási  
táblázat**



---

DSC HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 v1.1

**A DLS5 fel/letöltő szoftverrel programozható**

Lezárva:2015.06.

## Tartalomjegyzék

<b>[000] Címke programozás</b> .....	<b>6</b>	<b>[022] Tizedik rendszer opció kód</b> .....	<b>24</b>
[000]> [000] Nyelvválasztás .....	6	<b>[023] Tizenegyedik rendszer opció kód</b> .....	<b>24</b>
[000]> [001] Zóna címkék .....	6	<b>[024] Tizenkettedik rendszer opció kód</b> .....	<b>24</b>
[000]> [051] Zóna szabotázs címke (14 karakter) .....	6	<b>[025] Tizenharmadik rendszer opció kód</b> .....	<b>24</b>
[000]> [052] Zóna hiba címke (14 karakter) .....	6	<b>[040] Felhasználó azonosítás</b> .....	<b>24</b>
[000]> [064] CO riasztás címke (2x14 karakter) .....	6	<b>[041] Felhasználó kód hossz</b> .....	<b>24</b>
[000]> [065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter) .....	6	<b>[042] Esemény ellenőrzés</b> .....	<b>24</b>
[000]> [066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter) .....	6	Betörés ellenőrzés számláló .....	24
[000]> [067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter) .....	6	Támadás ellenőrzés számláló .....	24
[000]> [100] Rendszer címke (14 karakter) .....	6	Betörés ellenőrzés működés .....	24
[000]> [101] Partió 1 címke (14 karakter) .....	6	<b>[151]..[158] Partió 1..8 (P1..8) időzítések</b> .....	<b>25</b>
[000]> [102] Partió 2 címke (14 karakter) .....	6	[15x]> [001] Automata élesítés .....	25
[000]> [103] Partió 3 címke (14 karakter) .....	6	[15x]> [002] Automata hatástalanítási idő .....	25
[000]> [104] Partió 4 címke (14 karakter) .....	6	[15x]> [003] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat .....	25
[000]> [105] Partió 5 címke (14 karakter) .....	6	[158]> [003] Partió 8 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat .....	25
[000]> [106] Partió 6 címke (14 karakter) .....	6	[15x]> [004] Automata élesítés előjelzés időzítése .....	25
[000]> [107] Partió 7 címke (14 karakter) .....	6	[15x]> [005] Automata élesítés elhalasztási idő .....	25
[000]> [108] Partió 8 címke (14 karakter) .....	6	[15x]> [006] Nincs mozgás élesedés idő .....	25
[000]> [201] Partió 1 kimeneti parancs .....	6	[15x]> [007] Nincs mozgás élesedés előjelzés időzítése .....	25
[000]> [202] Partió 2 kimeneti parancs .....	6	<b>[200] Partió kiválasztási maszk</b> .....	<b>26</b>
[000]> [203] Partió 3 kimeneti parancs .....	6	[200]> [001] Partió kiválasztási maszk .....	26
[000]> [204] Partió 4 kimeneti parancs .....	6	<b>[201] Zónák hozzárendelése a Partiók 1..8 -hoz</b> .....	<b>26</b>
[000]> [205] Partió 5 kimeneti parancs .....	6	[201]> Zónák hozzárendelése a Partió 1-hez .....	26
[000]> [206] Partió 6 kimeneti parancs .....	6	[201]> Zónák hozzárendelése a Partió 2-höz .....	26
[000]> [207] Partió 7 kimeneti parancs .....	6	[201]> Zónák hozzárendelése a Partió 3-hoz .....	27
[000]> [208] Partió 8 kimeneti parancs .....	6	[201]> Zónák hozzárendelése a Partió 4-hez .....	27
[000]> [601] Napirend 1 címke (16 karakter) .....	7	[201]> Zónák hozzárendelése a Partió 5-höz .....	27
[000]> [603] Napirend 3 címke (16 karakter) .....	8	[201]> Zónák hozzárendelése a Partió 6-hoz .....	28
[000]> [604] Napirend 4 címke (16 karakter) .....	8	[201]> Zónák hozzárendelése a Partió 7-hez .....	28
[000]> [801] Billentyűzet címkék .....	9	<b>[300] Panel / Vevőegység Kommunikációs hívásirány</b> .....	<b>29</b>
[000]> [802] Zónabővítő címkék .....	9	[301]> [001] Vevőegység 1 .....	29
[000]> [803] HSM2208 címkék .....	10	[301]> [002] Vevőegység 2 .....	29
[000]> [806] HSM2HOSTx címke (14 karakter) .....	10	[301]> [003] Vevőegység 3 .....	29
[000]> [808] HSM2955 címke (14 karakter) .....	10	[301]> [004] Vevőegység 4 .....	29
[000]> [809] HSM2300 címkék .....	10	<b>[301] Telefonszám programozás</b> .....	<b>29</b>
[000]> [810] HSM2204 címkék .....	10	[301]> [001] Első telefonszám (DFFF.. 32 számjegy) .....	29
[000]> [815] Alternatív kommunikátor címke (14 karakter) .....	10	[301]> [002] Második telefonszám (DFFF.. 32 számjegy) .....	29
[000]> [820] Hangjelző címkék .....	11	[301]> [003] Harmadik telefonszám (DFFF.. 32 számjegy) .....	29
[000]> [821] Repeater címkék .....	11	[301]> [004] Negyedik telefonszám (DFFF.. 32 számjegy) .....	29
[000]> [999] Címkék gyári alapra állítása .....	11	<b>[304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód</b> .....	<b>29</b>
<b>[001] Zóna típusok</b> .....	<b>12</b>	<b>Üzenetkódok</b> .....	<b>29</b>
[001]> [001]-[128] Zóna 1..128 típusa .....	12	<b>[307] Zóna üzenetkódok</b> .....	<b>29</b>
<b>[002] Zóna attribútumok</b> .....	<b>13</b>	[307]> [001]..[128] Zóna üzenetkódok .....	29
[002]> [001]-[128] Zóna 1..128 attribútuma .....	13	<b>[308] Esemény üzenetkódok</b> .....	<b>31</b>
<b>[005] Rendszer idők</b> .....	<b>15</b>	[308]> [001] Egyéb riasztási üzenetkódok 1 .....	31
[005]> [000] Rendszer idők .....	15	[308]> [002] Egyéb riasztási üzenetkódok 2 .....	31
[005]> [001]..[008] Partió 1..8 idők .....	15	[308]> [011] Elsőbbségi riasztás és visszaállás üzenetkódok .....	31
[005]> [901]/[902] Nyári/Téli időszámítás átállás .....	15	[308]> [021] Tűz riasztások 1 .....	31
<b>[006] Hozzáférési kódok</b> .....	<b>15</b>	[308]> [101] Egyéb szabotázs üzenetkódok .....	31
[006]> [001] Telepítő kód .....	15	[308]> [201] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 1 .....	31
[006]> [002] Mesterkód Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot! .....	15	[308]> [202] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 2 .....	31
[006]> [003] Szerviz kód .....	15	[308]> [211] Egyéb zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események .....	31
[006]> [004] Ór kód .....	15	[308]> [221] Kiiktatási események .....	31
<b>[007] PGM partióhoz rendelés</b> .....	<b>16</b>	[308]> [301] Panel események 1 .....	31
[007]> [000] Bell sziréna kimenet partióhoz rendelése .....	16	[308]> [302] Panel események 2 .....	32
[007]> [001]..[164] PGM kimenetek partióhoz rendelése .....	16	[308]> [305] Panel események 5 .....	32
<b>[008] PGM időzítés</b> .....	<b>18</b>	[308]> [311] Karbantartási üzenetek 1 .....	32
[008]> [000] PGM időzítés perc vagy másodperc .....	18	[308]> [312] Karbantartási üzenetek 2 .....	32
[008]> [001]..[164] PGM kimenetek időzítése .....	18	[308]> [313] Karbantartási üzenetek 3 .....	32
<b>[009] PGM típusok</b> .....	<b>18</b>	[308]> [314] Karbantartási üzenetek 4 .....	32
[009]> [001]..[164] PGM típusok .....	18	[308]> [321] Vevőegység események .....	32
<b>[010] PGM attribútumok</b> .....	<b>19</b>	[308]> [331] Modul események 1 .....	32
[010]> [000] Bell sziréna kimenet attribútumok .....	19	[308]> [332] Modul események 2 .....	32
[010]> [001]..[164] PGM kimenet attribútum .....	19	[308]> [335] Modul események 5 .....	32
<b>[011] PGM Opciók</b> .....	<b>22</b>	[308]> [351] Alternatív kommunikátor 1 .....	33
[011]> [001]..[164] PGM opció .....	22	[308]> [352] Alternatív kommunikátor 2 .....	33
<b>[012] Billentyűzet kizárás</b> .....	<b>23</b>	[308]> [354] Alternatív kommunikátor 4 .....	33
<b>[013] Első rendszer opció kód</b> .....	<b>23</b>	[308]> [355] Alternatív kommunikátor 5 .....	33
<b>[014] Második rendszer opció kód</b> .....	<b>23</b>	[308]> [361] Vezeték nélküli eszköz események .....	33
<b>[015] Harmadik rendszer opció kód</b> .....	<b>23</b>	[308]> [401] Teszt átvitel üzenetkódok .....	33
<b>[016] Negyedik rendszer opció kód</b> .....	<b>23</b>	<b>Hívási opciók</b> .....	<b>33</b>
<b>[017] Ötödik rendszer opció kód</b> .....	<b>23</b>	<b>[309] Rendszer hívásirány opciók</b> .....	<b>33</b>
<b>[018] Hatodik rendszer opció kód</b> .....	<b>23</b>		
<b>[019] Hetedik rendszer opció kód</b> .....	<b>23</b>		
<b>[020] Nyolcadik rendszer opció kód</b> .....	<b>24</b>		
<b>[021] Kilencedik rendszer opció kód</b> .....	<b>24</b>		

[309]> [001] Karbantartási események .....	33	[603]> [10x] Intervallum 1.....	39
[309]> [002] Teszt átvitel üzenatkódok.....	33	[603]> [20x] Intervallum 2.....	39
<b>[310] Azonosító .....</b>	<b>33</b>	[603]> [30x] Intervallum 3.....	39
<b>[311] Partió 1 hívásirány opciók.....</b>	<b>34</b>	[603]> [40x] Intervallum 4.....	39
[311]> [001] Betörés/visszaállítás események .....	34	<b>[604] Napirend programozás 4 .....</b>	<b>40</b>
[311]> [002] Szabotázs/visszaállítás események .....	34	[604]> [10x] Intervallum 1.....	40
[311]> [003] Nyitás/Zárás események .....	34	[604]> [20x] Intervallum 2.....	40
<b>[312] Partió 2 hívásirány opciók.....</b>	<b>34</b>	[604]> [30x] Intervallum 3.....	40
[312]> [001] Betörés/visszaállítás események .....	34	[604]> [40x] Intervallum 4.....	40
[312]> [002] Szabotázs/visszaállítás események .....	34	<b>[711] Ünnepnep táblázat 1 .....</b>	<b>41</b>
[312]> [003] Nyitás/Zárás események .....	34	[711]> [001]..[099] Ünnepnep dátum 1..99 .....	41
<b>[313] Partió 3 hívásirány opciók.....</b>	<b>34</b>	<b>[712] Ünnepnep táblázat 1 .....</b>	<b>42</b>
[313]> [001] Betörés/visszaállítás események .....	34	[712]> [001]..[099] Ünnepnep dátum 1..99 .....	42
[313]> [002] Szabotázs/visszaállítás események .....	34	<b>[713] Ünnepnep táblázat 1 .....</b>	<b>43</b>
[313]> [003] Nyitás/Zárás események .....	34	[713]> [001]..[099] Ünnepnep dátum 1..99 .....	43
<b>[314] Partió 4 hívásirány opciók.....</b>	<b>34</b>	<b>[714] Ünnepnep táblázat 1 .....</b>	<b>44</b>
[314]> [001] Betörés/visszaállítás események .....	34	[714]> [001]..[099] Ünnepnep dátum 1..99 .....	44
[314]> [002] Szabotázs/visszaállítás események .....	34	<b>[802] Audio programozás .....</b>	<b>45</b>
[314]> [003] Nyitás/Zárás események .....	34	[802]> [001]..[128] Zóna 1..128 Audio állapot.....	45
<b>[315] Partió 5 hívásirány opciók.....</b>	<b>34</b>	[802]> [600] 2 irányú audio indítás .....	45
[315]> [001] Betörés/visszaállítás események .....	34	[802]> [603] Audio opció1 .....	45
[315]> [002] Szabotázs/visszaállítás események .....	34	[802]> [605] Felvétel opció .....	45
[315]> [003] Nyitás/Zárás események .....	34	[802]> [606] Audio felvétel 1.....	45
<b>[316] Partió 6 hívásirány opciók.....</b>	<b>34</b>	[802]> [610] Visszahívás felv .....	45
[316]> [001] Betörés/visszaállítás események .....	34	[802]> [611] Visszahívás nyugta .....	45
[316]> [002] Szabotázs/visszaállítás események .....	34	[802]> [612] Üzenet rögzítő megkerülés.....	45
[316]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[802]> [613] Kettős hívás időzítő.....	45
<b>[317] Partió 7 hívásirány opciók.....</b>	<b>34</b>	[802]> [614] Csengetések száma a válaszdáshoz.....	45
[317]> [001] Betörés/visszaállítás események .....	34	[802]> [615] Audio időtartam .....	45
[317]> [002] Szabotázs/visszaállítás események .....	34	[802]> [616] Felvétel idő .....	45
[317]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	[802]> [617] Időzítő törlése.....	45
<b>[318] Partió 8 hívásirány opciók.....</b>	<b>34</b>	[802]> [620] Audio szabotázs.....	45
[318]> [001] Betörés/visszaállítás események .....	34	[802]> [997] Modul info .....	45
[318]> [002] Szabotázs/visszaállítás események .....	34	[802]> [999] Modul alapra állítása .....	45
[318]> [003] Nyitás/Zárás események.....	34	<b>[804] Audio programozás .....</b>	<b>45</b>
<b>[350] Kommunikációs formátumok.....</b>	<b>34</b>	[804]> [000] - WLS eszköz beléptetés.....	45
[350]> [001] Vevőegység 1 .....	34	[804]> [001]..[128] Zónák 1..128 .....	45
[350]> [002] Vevőegység 2 .....	34	[804]> [551]..[566] Sziréna 1..16 .....	45
[350]> [003] Vevőegység 3 .....	34	[804]> [601].. [632] WLS kulcs 1..32 .....	45
[350]> [004] Vevőegység 4 .....	34	[804]> [701]..[716] Billentyűzet 1..16 .....	45
<b>[377] Kommunikációs változók.....</b>	<b>35</b>	[804]> [801] Zavarérzékelés .....	45
[377]> [001] Riasztás számláló.....	35	[804]> [802] Felügyeleti idő.....	45
[377]> [002] Átviteli késleltetés .....	35	[804]> [810] Vezeték nélküli opciók .....	45
[377]> [003] Teszt átvitel időköz .....	35	[804]> [841] Mozgás kamerák .....	45
[377]> [004] Teszt átvitel időpontja .....	35	[804]> [901] Zóna törlés .....	45
[377]> [011] Tárcsázási kísérletek maximuma .....	35	[804]> [902] WLS kulcs törlés .....	45
[377]> [012] PSTN késleltetés .....	35	[804]> [903] Sziréna törlés .....	45
[377]> [013] Késleltetés a tárcsázási kísérletek között .....	35	[804]> [904] Repeater törlés.....	45
[377]> [014] Tárcsázás utáni várakozás a handshake-re35 .....	35	[804]> [905] Billentyűzet törlés .....	45
[377]> [015] T-Link várakozás a nyugtára .....	35	[804]> [921] Eszköz csere.....	45
[377]> [016] IP/GSM hiba ellenőrzési számláló.....	35	[804]> [922] WLSkulcs csere .....	45
<b>[380] Kommunikációs opciók 1.....</b>	<b>35</b>	[804]> [923] Sziréna csere .....	45
<b>[381] Kommunikációs opciók 2.....</b>	<b>35</b>	[804]> [924] Repeater csere.....	45
<b>[382] Kommunikátor opciók 3.....</b>	<b>35</b>	[804]> [925] Billentyűzet csere .....	45
<b>[383] Kommunikátor opciók 4.....</b>	<b>35</b>	[804]> [990] Minden eszköz mutatása .....	45
<b>[384] Kommunikátor tartalék opciók.....</b>	<b>35</b>	[804]> [999] Modul alapra állítása .....	45
<b>[385] Audio modul behallgatási opciók.....</b>	<b>35</b>	<b>[850] GSM térerősség .....</b>	<b>46</b>
<b>[401] Első letöltési opciók kód.....</b>	<b>36</b>	<b>[851] Alternatív kommunikátor .....</b>	<b>46</b>
<b>[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 számjegy)36</b>	<b>36</b>	<b>[861]..[876] Billentyűzet 1..16 programozás.....</b>	<b>46</b>
<b>[403] A letöltés hozzáférési kódja .....</b>	<b>36</b>	[861]..[876] > [000] Partió maszk .....	46
<b>[404] Letöltési panel azonosító kód.....</b>	<b>36</b>	[861]..[876] > [011] Billentyűzet I/O (PGM/Zóna) .....	46
<b>[405] Üzenetrögzítő / kettős hívás időzítő .....</b>	<b>36</b>	[861]..[876] > [012] Helyi PGM kimenet időzítő .....	46
<b>[406] Csengetések száma válaszdáshoz .....</b>	<b>36</b>	[861]..[876] > [021] Billentyűzet opciók 1.....	47
<b>[407] SA letöltés hozzáférési kód.....</b>	<b>36</b>	[861]..[876] > [021] Billentyűzet 1 -Billentyűzet opciók 147	
<b>[410] Automatikus DLS opciók .....</b>	<b>36</b>	[861]..[876] > [022] Billentyűzet opciók 2.....	47
[410]> [001] Automata DLS kapcsolós opciók.....	36	[861]..[876] > [023] Billentyűzet opciók 3.....	47
[410]> [002] Periodikus DLS napok.....	36	[861]..[876] > [030] Letölthető LCD üzenet (2x16 karakter) .....	48
[410]> [003] Periodikus DLS idő .....	36	[861]..[876] > [031] Letölthető LCD üzenet kijelzése .....	48
[410]> [007] Késleltetési időablak .....	36	[861]..[876] > [041] Belső hőmérséklet zóna .....	48
<b>[560] Virtuális bemenetek.....</b>	<b>36</b>	[861]..[876] > [042] Külső hőmérséklet zóna .....	48
[560]> [001]..[032] Virtuális bemenet zónaszáma .....	36	[861]..[876] > [101]..[128] Ajtócsengő hang Zóna 1..12848	
<b>[601] Napirend programozás 1.....</b>	<b>37</b>	[861]..[876] > [999] Alapra állítás.....	49
[601]> [10x] Intervallum 1 .....	37	<b>[899] Minta programozás .....</b>	<b>50</b>
[601]> [20x] Intervallum 2 .....	37	<b>[900] Rendszer információ.....</b>	<b>50</b>
[601]> [30x] Intervallum 3 .....	37	[900] > [000] Központ verzió .....	50
[601]> [40x] Intervallum 4 .....	37	[900] > [001]..[016] Billentyűzet 1..16 verzió .....	50
<b>[602] Napirend programozás 2.....</b>	<b>38</b>	[900] > [101]..[115] HSM2108 1..15 verzió .....	50
[602]> [10x] Intervallum 1 .....	38	[900] > [201]..[216] HSM2208 1..16 verzió .....	50
[602]> [20x] Intervallum 2 .....	38	[900] > [460] Alternatív kommunikátor verzió .....	50
[602]> [30x] Intervallum 3 .....	38	[900] > [461] HSM2HOST verzió .....	50
[602]> [40x] Intervallum 4 .....	38	[900] > [481] HSM2955 verzió.....	50
<b>[603] Napirend programozás 3.....</b>	<b>39</b>		

[900] > [501]..[504] HSM2300 1..4 verzió.....	50	[912] > [000] Betanulási teszt idő.....	50
[900] > [521]..[524] HSM2204 1..4 verzió.....	50	[912] > [001] Zóna 1-8.....	50
<b>[901] Séta teszt.....</b>	<b>50</b>	[912] > [002] Zóna 9-16.....	50
<b>[902] Modul beléptetés/törlés.....</b>	<b>50</b>	[912] > [003] Zóna 17-24.....	50
[902] > [000] Modulok automata beléptetés.....	50	[912] > [004] Zóna 25-32.....	50
[902] > [001] Modulok beléptetése.....	50	[912] > [005] Zóna 33-40.....	50
[902] > [002] Slot hozzárendelése.....	50	[912] > [006] Zóna 41-48.....	50
[902] > [003] Slot módosítása.....	50	[912] > [007] Zóna 49-56.....	50
[902] > [101] Billentyűzet törlése.....	50	[912] > [008] Zóna 57-64.....	50
[902] > [102] HSM2108 törlése.....	50	[912] > [009] Zóna 65-72.....	51
[902] > [103] HSM2208 törlése.....	50	[912] > [010] Zóna 73-80.....	51
[902] > [106] HSM2HOST törlése.....	50	[912] > [011] Zóna 81-88.....	51
[902] > [108] HSM2955.....	50	[912] > [012] Zóna 89-96.....	51
[902] > [109] HSM2300 törlése.....	50	[912] > [013] Zóna 97-104.....	51
[902] > [110] HSM2204 törlése.....	50	[912] > [014] Zóna 105-112.....	51
<b>[903] Modulok lekérdezése.....</b>	<b>50</b>	[912] > [015] Zóna 113-120.....	51
[903] > [000] Minden modul megnézés.....	50	[912] > [015] Zóna 121-128.....	51
[903] > [101] Billentyűzet.....	50	<b>[982] Akkumulátor beállítás.....</b>	<b>51</b>
[903] > [102] HSM2108.....	50	[982] > [000] Panel akkumulátor.....	51
[903] > [103] HSM2208.....	50	[982] > [010] HSM2204 akkumulátor.....	51
[903] > [106] HSM2HOST.....	50	[982] > [020] HSM2300 akkumulátor.....	51
[903] > [108] HSM2955.....	50	<b>[989] Mester kód visszaállítása.....</b>	<b>51</b>
[903] > [109] HSM2300.....	50	<b>[990] Telepítói kizárás.....</b>	<b>51</b>
[903] > [110] HSM2204.....	50	<b>[991] Billentyűzet.....</b>	<b>51</b>
<b>[904] Vezeték nélküli eszközök elhelyezési tesztje.....</b>	<b>50</b>	[991] > [901]..[916] Billentyűzet 1..16.....	51
[904] > [001]..[128] Zóna 1..128.....	50	[991] > [999] Minden billentyűzet.....	51
[904] > [521]..[528] Repeater 1..8.....	50	<b>[993] Alternatív kommunikátor.....</b>	<b>51</b>
[904] > [551]..[566] Sziréna 1..16.....	50	<b>[996] HSM2HOST.....</b>	<b>51</b>
[904] > [601]..[632] WLSKulcs 1..32.....	50	<b>[998] HSM2955.....</b>	<b>51</b>
[904] > [701]..[716] Vezeték nélküli billentyűzet 1..16..	50	<b>[999] Rendszer.....</b>	<b>51</b>
<b>[912] Zóna betanulási teszt.....</b>	<b>50</b>		

## Adatok

**Ügyfél:** \_\_\_\_\_  
**Cím:** \_\_\_\_\_  
**Telefon:** \_\_\_\_\_ **Telepítés dátuma:** \_\_\_\_\_  
**Telepítői Kód:** \_\_\_\_\_

<b>Modul típusa:</b>	<b>Megnevezése:</b>	<b>Elhelyezése:</b>
Központ	Panel	
HSM2108	Zónabővítő 1	
HSM2108	Zónabővítő 2	
HSM2108	Zónabővítő 3	
HSM2108	Zónabővítő 4	
HSM2108	Zónabővítő 5	
HSM2108	Zónabővítő 6	
HSM2108	Zónabővítő 7	
HSM2108	Zónabővítő 8	
HSM2108	Zónabővítő 9	
HSM2108	Zónabővítő 10	
HSM2108	Zónabővítő 11	
HSM2108	Zónabővítő 12	
HSM2108	Zónabővítő 13	
HSM2108	Zónabővítő 14	
HSM2108	Zónabővítő 15	
HSM2HOSTx	Vezeték nélküli bővítő	
HSM2300	Tápegység modul 1	
HSM2300	Tápegység modul 2	
HSM2300	Tápegység modul 3	
HSM2300	Tápegység modul 4	
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 1	
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 2	
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 3	
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 4	
HSM2208	Kimenet bővítő 1	
HSM2208	Kimenet bővítő 2	
HSM2208	Kimenet bővítő 3	
HSM2208	Kimenet bővítő 4	
HSM2208	Kimenet bővítő 5	
HSM2208	Kimenet bővítő 6	
HSM2208	Kimenet bővítő 7	
HSM2208	Kimenet bővítő 8	
HSM2208	Kimenet bővítő 9	
HSM2208	Kimenet bővítő 10	
HSM2208	Kimenet bővítő 11	
HSM2208	Kimenet bővítő 12	
HSM2208	Kimenet bővítő 13	
HSM2208	Kimenet bővítő 14	
HSM2208	Kimenet bővítő 15	
HSM2208	Kimenet bővítő 16	
HSM2295	Audio interface modul	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	

<b>Billentyűzetek:</b>	<b>Billentyűzet típusa:</b>	<b>Elhelyezése:</b>
Billentyűzet 1		
Billentyűzet 2		
Billentyűzet 3		
Billentyűzet 4		
Billentyűzet 5		
Billentyűzet 6		
Billentyűzet 7		
Billentyűzet 8		
Billentyűzet 9		
Billentyűzet 10		
Billentyűzet 11		
Billentyűzet 12		
Billentyűzet 13		
Billentyűzet 14		
Billentyűzet 15		
Billentyűzet 16		

## 1. fejezet - Billentyűzeti címkék programozása

### [000] Címke programozás

#### [000]> [000] Nyelvválasztás

Gyári érték: 01 A beállítható érték: 01-29. A jellemző értékek: 01 - Angol; 10 - Német; 19 - Magyar  
Egyéb értékek megtekinthetők az eredeti leírásban.

Megjegyzés: Miután megváltoztatta a nyelvet, azonnal lépjen be a címkék gyári alapra állításába a Szekció [999]-be és írja a telepítési kódot, majd ismét a [999]-et, így minden címke gyári alapra áll az adott nyelven. Ervénytelen szám programozása az alapértelmezett 01 - Angol nyelv kerül betöltésre.

#### [000]> [001] Zóna címkék

##### [000]> [001]> [001]-[128] Zóna címke 1..128 zóna (2x14 karakter)

Gyári érték: „Zona 1” – „Zona 128”


Gyári érték: „Zóna 1” – „Zóna 128”


##### [000]> [051] Zóna szabotázs címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Tamper”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Zóna szabotázs”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [052] Zóna hiba címke (14 karakter)

Gyári érték: „Zone Fault”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Zóna hiba”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [064] CO riasztás címke (2x14 karakter)

Gyári érték: „CO alarm”


Gyári érték: „CO riasztás”


##### [000]> [065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter)

Gyári érték: „Fire Alarm”


Gyári érték: „Tűz riasztás”


##### [000]> [066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter)

Gyári érték: „System Has”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„Failed to Arm”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „A rendszer”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„nem élesíthető”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter)

Gyári érték: „Alarm Occurred”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„While Armed <->”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Riasztás történt”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„élesítés alatt”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [100] Rendszer címke (14 karakter)

Gyári érték: „System Area”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Rendsz terület”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [101] Partíció 1 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Partíció 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [102] Partíció 2 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 2”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Partíció 2”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [103] Partíció 3 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 3”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Partíció 3”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [104] Partíció 4 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 4”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Partíció 4”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [105] Partíció 5 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 5”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Partíció 5”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [106] Partíció 6 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 6”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Partíció 6”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [107] Partíció 7 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 7”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Partíció 7”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [108] Partíció 8 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 8”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Partíció 8”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [201] Partíció 1 kimeneti parancs

##### [000]> [201]> [001] Partíció 1 kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„Command O/P 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Partíció 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„Parancs kimen1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [201]> [002] Partíció 1 kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„Command O/P 2”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Partíció 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„Parancs kimen2”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [201]> [003] Partíció 1 kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„Command O/P 3”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Partíció 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„Parancs kimen3”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

##### [000]> [201]> [004] Partíció 1 kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„Command O/P 4”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyári érték: „Partíció 1”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„Parancs kimen4”

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**[000]> [206]> [003] Partíció 6 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)**

Gyári érték:„Partition 6”                  
„Command O/P 3”                  
Gyári érték:„Partíció 6”                  
„Parancs kimen3”

**[000]> [206]> [004] Partíció 6 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)**

Gyári érték:„Partition 6”                  
„Command O/P 4”                  
Gyári érték:„Partíció 6”                  
„Parancs kimen4”

**[000]> [207] Partíció 7 kimeneti parancs**

**[000]> [207]> [001] Partíció 7 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)**

Gyári érték:„Partition 7”                  
„Command O/P 1”                  
Gyári érték:„Partíció 7”                  
„Parancs kimen1”

**[000]> [207]> [002] Partíció 7 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)**

Gyári érték:„Partition 7”                  
„Command O/P 2”                  
Gyári érték:„Partíció 7”                  
„Parancs kimen2”

**[000]> [207]> [003] Partíció 7 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)**

Gyári érték:„Partition 7”                  
„Command O/P 3”                  
Gyári érték:„Partíció 7”                  
„Parancs kimen3”

**[000]> [207]> [004] Partíció 7 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)**

Gyári érték:„Partition 7”                  
„Command O/P 4”                  
Gyári érték:„Partíció 7”                  
„Parancs kimen4”

**[000]> [208] Partíció 8 kimeneti parancs**

**[000]> [208]> [001] Partíció 8 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)**

Gyári érték:„Partition 8”                  
„Command O/P 1”                  
Gyári érték:„Partíció 8”                  
„Parancs kimen1”

**[000]> [208]> [002] Partíció 8 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)**

Gyári érték:„Partition 8”                  
„Command O/P 2”                  
Gyári érték:„Partíció 8”                  
„Parancs kimen2”

**[000]> [208]> [003] Partíció 8 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)**

Gyári érték:„Partition 8”                  
„Command O/P 3”                  
Gyári érték:„Partíció 8”                  
„Parancs kimen3”

**[000]> [208]> [004] Partíció 8 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)**

Gyári érték:„Partition 8”                  
„Command O/P 4”                  
Gyári érték:„Partíció 8”                  
„Parancs kimen4”

**[000]> [601] Napirend 1 címke (16 karakter)**

Gyári érték:„Schedule 1”                  
Gyári érték:„Napirend 1”

**[000]> [602] Napirend 2 címke (16 karakter)**

Gyári érték:„Schedule 2”                  
Gyári érték:„Napirend 2”

**[000]> [603] Napirend 3 címke (16 karakter)**

Gyári érték:„Schedule 3”                  
Gyári érték:„Napirend 3”

**[000]> [604] Napirend 4 címke (16 karakter)**

Gyári érték:„Schedule 4”                  
Gyári érték:„Napirend 4”





**[000]> [802]> [014] Zónabővítő 14 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Zone Exp. 14"   
 Gyári érték:,Zónabővítő14"

**[000]> [802]> [015] Zónabővítő 15 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Zone Exp. 15"   
 Gyári érték:,Zónabővítő15"

**[000]> [803] HSM2208 címkék**

**[000]> [803]> [001] HSM2208 1 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 1"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 1"

**[000]> [803]> [002] HSM2208 2 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 2"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 2"

**[000]> [803]> [003] HSM2208 3 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 3"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 3"

**[000]> [803]> [004] HSM2208 4 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 4"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 4"

**[000]> [803]> [005] HSM2208 5 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 5"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 5"

**[000]> [803]> [006] HSM2208 6 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 6"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 6"

**[000]> [803]> [007] HSM2208 7 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 7"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 7"

**[000]> [803]> [008] HSM2208 8 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 8"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 8"

**[000]> [803]> [009] HSM2208 9 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 9"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 9"

**[000]> [803]> [010] HSM2208 10 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 10"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 10"

**[000]> [803]> [011] HSM2208 11 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 11"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 11"

**[000]> [803]> [012] HSM2208 12 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 12"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 12"

**[000]> [803]> [013] HSM2208 13 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 13"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 13"

**[000]> [803]> [014] HSM2208 14 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 14"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 14"

**[000]> [803]> [015] HSM2208 15 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 15"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 15"

**[000]> [803]> [016] HSM2208 16 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Output Exp. 16"   
 Gyári érték:,Kimenet bőv 16"

**[000]> [806] HSM2HOSTx címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,PowerG Host"   
 Gyári érték:,PowerG Host"

**[000]> [808] HSM2955 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Audio module"   
 Gyári érték:,Audio modul"

**[000]> [809] HSM2300 címkék**

**[000]> [809]> [001] HSM2300 1 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Power Supply 1"   
 Gyári érték:,Tápegység 1"

**[000]> [809]> [002] HSM2300 2 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Power Supply 2"   
 Gyári érték:,Tápegység 2"

**[000]> [809]> [003] HSM2300 3 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Power Supply 3"   
 Gyári érték:,Tápegység 3"

**[000]> [809]> [004] HSM2300 4 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,Power Supply 4"   
 Gyári érték:,Tápegység 4"

**[000]> [810] HSM2204 címkék**

**[000]> [810]> [001] HSM2204 1 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,4 O/P Exp. 1"   
 Gyári érték:,4 Kim.böv. 1"

**[000]> [810]> [002] HSM2204 2 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,4 O/P Exp. 2"   
 Gyári érték:,4 Kim.böv. 2"

**[000]> [810]> [003] HSM2204 3 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,4 O/P Exp. 3"   
 Gyári érték:,4 Kim.böv. 3"

**[000]> [810]> [004] HSM2204 4 címke (14 karakter)**  
 Gyári érték:,4 O/P Exp. 4"   
 Gyári érték:,4 Kim.böv. 4"

**[000]> [815] Alternatív kommunikátor címke(14 karakter)**  
 Gyári érték:,Alternate Comm"   
 Gyári érték:,Alt. Komm"

**[000]> [820] Hangjelző címkék****[000]> [820]> [001] Hangjelző 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 1"

Gyári érték:,Sziréna 1"

**[000]> [820]> [002] Hangjelző 2 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 2"

Gyári érték:,Sziréna 2"

**[000]> [820]> [003] Hangjelző 3 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 3"

Gyári érték:,Sziréna 3"

**[000]> [820]> [004] Hangjelző 4 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 4"

Gyári érték:,Sziréna 4"

**[000]> [820]> [005] Hangjelző 5 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 5"

Gyári érték:,Sziréna 5"

**[000]> [820]> [006] Hangjelző 6 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 6"

Gyári érték:,Sziréna 6"

**[000]> [820]> [007] Hangjelző 7 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 7"

Gyári érték:,Sziréna 7"

**[000]> [820]> [008] Hangjelző 8 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 8"

Gyári érték:,Sziréna 8"

**[000]> [820]> [009] Hangjelző 9 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 9"

Gyári érték:,Sziréna 9"

**[000]> [820]> [010] Hangjelző 10 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 10"

Gyári érték:,Sziréna 10"

**[000]> [820]> [011] Hangjelző 11 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 11"

Gyári érték:,Sziréna 11"

**[000]> [820]> [012] Hangjelző 12 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 12"

Gyári érték:,Sziréna 12"

**[000]> [820]> [013] Hangjelző 13 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 13"

Gyári érték:,Sziréna 13"

**[000]> [820]> [014] Hangjelző 14 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 14"

Gyári érték:,Sziréna 14"

**[000]> [820]> [015] Hangjelző 15 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 15"

Gyári érték:,Sziréna 15"

**[000]> [820]> [016] Hangjelző 16 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Siren 16"

Gyári érték:,Sziréna 16"

**[000]> [821] Repeater címkék****[000]> [821]> [001] Repeater 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Repeater 1"

Gyári érték:,Repeater 1"

**[000]> [821]> [002] Repeater 2 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Repeater 2"

Gyári érték:,Repeater 2"

**[000]> [821]> [003] Repeater 3 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Repeater 3"

Gyári érték:,Repeater 3"

**[000]> [821]> [004] Repeater 4 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Repeater 4"

Gyári érték:,Repeater 4"

**[000]> [821]> [005] Repeater 5 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Repeater 5"

Gyári érték:,Repeater 5"

**[000]> [821]> [006] Repeater 6 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Repeater 6"

Gyári érték:,Repeater 6"

**[000]> [821]> [007] Repeater 7 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Repeater 7"

Gyári érték:,Repeater 7"

**[000]> [821]> [008] Repeater 8 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Repeater 8"

Gyári érték:,Repeater 8"

**[000]> [999] Címkék gyári alapra állítása**

Ismét adja meg a [Telepítési kód][999]-et.

## 2. fejezet - Zóna programozás

### [001] Zóna típusok

000 A zóna nincs használva  
 001 1. késleltetett  
 002 2. késleltetett  
 003 Azonnali  
 004 Követő  
 005 Követő Otthonmaradó/Távozó  
 006 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó  
 007 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)  
 008 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)  
 009 Azonnali Otthonmaradó/Távozó  
 010 Követő késleltetett  
 011 Nappali  
 012 Éjszakai  
 016 Utolsó ajtó

017 24 órás sziréna / csipogó  
 018 24 órás sziréna / csipogó  
 023 24 órás Felügyelt  
 024 24 órás Felügyelt csipogó  
 025 Auto ellenőrzött tűz  
 027 Tűz felügyeleti  
 040 24 órás Gáz  
 041 24 órás CO (vezetékes)  
 042 24 órás Támadás (holdup)  
 043 24 órás Támadás (Pánik)  
 045 24 órás Hő  
 046 24 órás Orvosi  
 047 24 órás Segélykérő  
 048 24 órás Sprinkler

049 24 órás Vízőmlés  
 051 24 órás Kapcsolt szabotázs  
 052 24 órás nem riasztó  
 056 24 órás magas hőmérséklet  
 057 24 órás alacsony hőmérséklet  
 060 24 órás Szabotázs  
 066 Impulzusos kulcsos kapcsoló  
 067 Kétállású kulcsos kapcsoló  
 068 Imp. hatást. kulcsos kapcsoló  
 069 Kétáll. hatást. kulcsos kapcsoló  
 071 Ajtócsengő  
 072 Élesítési zóna

Megjegyzés: Zóna attribútum beállítások [001]-es szekcióban. Partícióhoz rendelés [201]-[208]-ös szekcióban.

### [001]-[128] Zóna 1..128 típusa

Gyári érték: 000

HS2016/HS2032/HS2064/HS2128

Zóna 001 [ ][ ][ ]  
 Zóna 002 [ ][ ][ ]  
 Zóna 003 [ ][ ][ ]  
 Zóna 004 [ ][ ][ ]  
 Zóna 005 [ ][ ][ ]  
 Zóna 006 [ ][ ][ ]  
 Zóna 007 [ ][ ][ ]  
 Zóna 008 [ ][ ][ ]  
 Zóna 009 [ ][ ][ ]  
 Zóna 010 [ ][ ][ ]  
 Zóna 011 [ ][ ][ ]  
 Zóna 012 [ ][ ][ ]  
 Zóna 013 [ ][ ][ ]  
 Zóna 014 [ ][ ][ ]  
 Zóna 015 [ ][ ][ ]  
 Zóna 016 [ ][ ][ ]

HS2064/HS2128

Zóna 033 [ ][ ][ ]  
 Zóna 034 [ ][ ][ ]  
 Zóna 035 [ ][ ][ ]  
 Zóna 036 [ ][ ][ ]  
 Zóna 037 [ ][ ][ ]  
 Zóna 038 [ ][ ][ ]  
 Zóna 039 [ ][ ][ ]  
 Zóna 040 [ ][ ][ ]  
 Zóna 041 [ ][ ][ ]  
 Zóna 042 [ ][ ][ ]  
 Zóna 043 [ ][ ][ ]  
 Zóna 044 [ ][ ][ ]  
 Zóna 045 [ ][ ][ ]  
 Zóna 046 [ ][ ][ ]  
 Zóna 047 [ ][ ][ ]  
 Zóna 048 [ ][ ][ ]

HS2128

Zóna 065 [ ][ ][ ]  
 Zóna 066 [ ][ ][ ]  
 Zóna 067 [ ][ ][ ]  
 Zóna 068 [ ][ ][ ]  
 Zóna 069 [ ][ ][ ]  
 Zóna 070 [ ][ ][ ]  
 Zóna 071 [ ][ ][ ]  
 Zóna 072 [ ][ ][ ]  
 Zóna 073 [ ][ ][ ]  
 Zóna 074 [ ][ ][ ]  
 Zóna 075 [ ][ ][ ]  
 Zóna 076 [ ][ ][ ]  
 Zóna 077 [ ][ ][ ]  
 Zóna 078 [ ][ ][ ]  
 Zóna 079 [ ][ ][ ]  
 Zóna 080 [ ][ ][ ]

HS2128

Zóna 097 [ ][ ][ ]  
 Zóna 098 [ ][ ][ ]  
 Zóna 099 [ ][ ][ ]  
 Zóna 100 [ ][ ][ ]  
 Zóna 101 [ ][ ][ ]  
 Zóna 102 [ ][ ][ ]  
 Zóna 103 [ ][ ][ ]  
 Zóna 104 [ ][ ][ ]  
 Zóna 105 [ ][ ][ ]  
 Zóna 106 [ ][ ][ ]  
 Zóna 107 [ ][ ][ ]  
 Zóna 108 [ ][ ][ ]  
 Zóna 109 [ ][ ][ ]  
 Zóna 110 [ ][ ][ ]  
 Zóna 111 [ ][ ][ ]  
 Zóna 112 [ ][ ][ ]

HS2032/HS2064/HS2128

Zóna 017 [ ][ ][ ]  
 Zóna 018 [ ][ ][ ]  
 Zóna 019 [ ][ ][ ]  
 Zóna 020 [ ][ ][ ]  
 Zóna 021 [ ][ ][ ]  
 Zóna 022 [ ][ ][ ]  
 Zóna 023 [ ][ ][ ]  
 Zóna 024 [ ][ ][ ]  
 Zóna 025 [ ][ ][ ]  
 Zóna 026 [ ][ ][ ]  
 Zóna 027 [ ][ ][ ]  
 Zóna 028 [ ][ ][ ]  
 Zóna 029 [ ][ ][ ]  
 Zóna 030 [ ][ ][ ]  
 Zóna 031 [ ][ ][ ]  
 Zóna 032 [ ][ ][ ]

HS2064/HS2128

Zóna 049 [ ][ ][ ]  
 Zóna 050 [ ][ ][ ]  
 Zóna 051 [ ][ ][ ]  
 Zóna 052 [ ][ ][ ]  
 Zóna 053 [ ][ ][ ]  
 Zóna 054 [ ][ ][ ]  
 Zóna 055 [ ][ ][ ]  
 Zóna 056 [ ][ ][ ]  
 Zóna 057 [ ][ ][ ]  
 Zóna 058 [ ][ ][ ]  
 Zóna 059 [ ][ ][ ]  
 Zóna 060 [ ][ ][ ]  
 Zóna 061 [ ][ ][ ]  
 Zóna 062 [ ][ ][ ]  
 Zóna 063 [ ][ ][ ]  
 Zóna 064 [ ][ ][ ]

HS2128

Zóna 081 [ ][ ][ ]  
 Zóna 082 [ ][ ][ ]  
 Zóna 083 [ ][ ][ ]  
 Zóna 084 [ ][ ][ ]  
 Zóna 085 [ ][ ][ ]  
 Zóna 086 [ ][ ][ ]  
 Zóna 087 [ ][ ][ ]  
 Zóna 088 [ ][ ][ ]  
 Zóna 089 [ ][ ][ ]  
 Zóna 090 [ ][ ][ ]  
 Zóna 091 [ ][ ][ ]  
 Zóna 092 [ ][ ][ ]  
 Zóna 093 [ ][ ][ ]  
 Zóna 094 [ ][ ][ ]  
 Zóna 095 [ ][ ][ ]  
 Zóna 096 [ ][ ][ ]

HS2128

Zóna 113 [ ][ ][ ]  
 Zóna 114 [ ][ ][ ]  
 Zóna 115 [ ][ ][ ]  
 Zóna 116 [ ][ ][ ]  
 Zóna 117 [ ][ ][ ]  
 Zóna 118 [ ][ ][ ]  
 Zóna 119 [ ][ ][ ]  
 Zóna 120 [ ][ ][ ]  
 Zóna 121 [ ][ ][ ]  
 Zóna 122 [ ][ ][ ]  
 Zóna 123 [ ][ ][ ]  
 Zóna 124 [ ][ ][ ]  
 Zóna 125 [ ][ ][ ]  
 Zóna 126 [ ][ ][ ]  
 Zóna 127 [ ][ ][ ]  
 Zóna 128 [ ][ ][ ]

**[002] Zóna attribútumok:**

**[002]> [001]-[128] Zóna 1..128 attribútuma**

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

**Zóna attribútum gyári értékek (I = Bekapcsolva; N = Kikapcsolva)**

Attribútum:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I: Hangos H: Csendes	I: Folyamatos H: Szaggatott	I: Ajtócsengő H: Nem	I: Kiküldhető H: Nem	I: Kényszerített H: Nem	I: Riasztás számláló H: Nem	I: Átviteli késleltetés H: Nem	I: Betörés ellenőrzés H: Nem	I: NC lezárás H: Nem	I: EOL lezárás H: Nem	I: DEOL lezárás H: Nem	I: Gyors hurok idő H: Normál	I: 2 irányú audio incl. H: Nem	I: Támadás ellenőrz. H: Nem
Zóna típus														
000 A zóna nincs használva	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
001 1. késleltetett	I	I	I	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
002 2. késleltetett	I	I	I	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
003 Azonnali	I	I	I	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
004 Követő	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
005 Követő Otthonmaradó/Távozó	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
006 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
007 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
008 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
009 Azonnali Otthonmaradó/Távozó	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
010 Követő késleltetett	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
011 Nappali	I	I	H	I	I	I	H	I	H	H	H	H	H	H
012 Éjszakai	I	I	I	I	I	H	H	I	H	H	H	H	H	H
016 Utolsó ajtó	I	I	H	I	I	I	H	I	H	H	H	H	H	H
017 24 órás behatolás	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
018 24 órás sziréna / csipogó	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H
023 24 órás Felügyelt	H	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
024 24 órás Felügyelt csipogó	H	I	H	I	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
025 Auto ellenőrzött tűz	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
027 Tűz felügyeleti	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
040 24 órás Gáz	I	H	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
041 24 órás CO (vezetékes)	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
042 24 órás Támadás (holdup)	H	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	I
043 24 órás Támadás (Pánik)	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
045 24 órás Hő	I	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H
046 24 órás Orvosi	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
047 24 órás Segélykérő	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
048 24 órás Sprinkler	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
049 24 órás Vízömlés	I	H	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
051 24 órás Kapcsolt szabotázs	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
052 24 órás nem riasztó	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
056 24 órás magas hőmérséklet	I	I	H	I	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
057 24 órás alacsony hőmérséklet	I	I	H	I	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
060 24 órás Szabotázs	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H
066 Impulzusos kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
067 Kétállású kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
068 Imp. hatást. kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
069 Kétáll. hatást. kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
071 Ajtócsengő	H	H	I	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
072 Élesítési zóna	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna	Zónatípus*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128:															
[002]> [001]	1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [002]	2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [003]	3	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [004]	4	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [005]	5	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [006]	6	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [007]	7	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [008]	8	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [009]	9	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [010]	10	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [011]	11	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [012]	12	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [013]	13	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [014]	14	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [015]	15	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [016]	16	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
HS2032/HS2064/HS2128:															
[002]> [017]	17	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [018]	18	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [019]	19	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [020]	20	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [021]	21	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [022]	22	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [023]	23	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [024]	24	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [025]	25	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [026]	26	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [027]	27	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [028]	28	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [029]	29	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [030]	30	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [031]	31	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[002]> [032]	32	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]



### 3. fejezet - Rendszer idők

#### [005] Rendszer idők

##### [005]> [000] Rendszer idők

Sziréna idő percben (összes partícióra)

Gyári érték: 004 [ ] [ ] [ ] [ ] Érvényes beírás 001-255 perc

Sziréna késleltetési időzítő

Gyári érték: 000 [ ] [ ] [ ] [ ] Érvényes beírás 000-255 perc

Betörés ellenőrzési időzítő

Gyári érték: 060 [ ] [ ] [ ] [ ] Érvényes beírás 000-255 másodperc/perc

Támadás ellenőrzési időzítő

Gyári érték: 008 [ ] [ ] [ ] [ ] Érvényes beírás 000-255 óra

Zóna hurokidő

Gyári érték: 025 [ ] [ ] [ ] [ ] Érvényes beírás 003-255 (X10 ms, gyári 250 ms)

Óra állítás

Gyári érték: 060 [ ] [ ] [ ] [ ] Érvényes érték: 000-120 másodperc

##### [005]> [001]..[008] Partíció 1..8 idők

HS2016/HS2032/HS2064/HS2128:

[005]> [001] Partíció 1 idők másodpercben

Gyári érték

030 [ ] [ ] [ ] [ ] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [ ] [ ] [ ] [ ] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [ ] [ ] [ ] [ ] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [ ] [ ] [ ] [ ] Végleges késleltetés (001-010)

HS2032/HS2064/HS2128:[005]> [003] Partíció 3 idők másodpercben

Gyári érték

030 [ ] [ ] [ ] [ ] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [ ] [ ] [ ] [ ] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [ ] [ ] [ ] [ ] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [ ] [ ] [ ] [ ] Végleges késleltetés (001-010)

HS2064/HS2128:

[005]> [005] Partíció 5 idők másodpercben

Gyári érték

030 [ ] [ ] [ ] [ ] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [ ] [ ] [ ] [ ] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [ ] [ ] [ ] [ ] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [ ] [ ] [ ] [ ] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [003] Partíció 7 idők másodpercben

Gyári érték

030 [ ] [ ] [ ] [ ] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [ ] [ ] [ ] [ ] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [ ] [ ] [ ] [ ] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [ ] [ ] [ ] [ ] Végleges késleltetés (001-010)

##### [005]> [901]/[902] Nyári/Téli időszámítás átállítás

[005]> [901] Nyári időszámítás átállítás (előreállítás)

Gyári Beállított

003 [ ] [ ] [ ] [ ] Hónap

005 [ ] [ ] [ ] [ ] Hét

000 [ ] [ ] [ ] [ ] Nap

001 [ ] [ ] [ ] [ ] Óra

001 [ ] [ ] [ ] [ ] Növelés

[005]> [002] Partíció 2 idők másodpercben

Gyári érték

030 [ ] [ ] [ ] [ ] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [ ] [ ] [ ] [ ] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [ ] [ ] [ ] [ ] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [ ] [ ] [ ] [ ] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [004] Partíció 4 idők másodpercben

Gyári érték

030 [ ] [ ] [ ] [ ] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [ ] [ ] [ ] [ ] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [ ] [ ] [ ] [ ] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [ ] [ ] [ ] [ ] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [006] Partíció 6 idők másodpercben

Gyári érték

030 [ ] [ ] [ ] [ ] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [ ] [ ] [ ] [ ] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [ ] [ ] [ ] [ ] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [ ] [ ] [ ] [ ] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [003] Partíció 8 idők másodpercben

Gyári érték

030 [ ] [ ] [ ] [ ] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [ ] [ ] [ ] [ ] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [ ] [ ] [ ] [ ] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [ ] [ ] [ ] [ ] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [902] Téli időszámítás átállítás (visszaállítás)

Gyári Beállított

010 [ ] [ ] [ ] [ ] Hónap

005 [ ] [ ] [ ] [ ] Hét

000 [ ] [ ] [ ] [ ] Nap

001 [ ] [ ] [ ] [ ] Óra

001 [ ] [ ] [ ] [ ] Csökkentés

### 4. fejezet - Hozzáférési kódok

#### [006] Hozzáférési kódok

##### [006]> [001] Telepítői kód

Gyári érték: 5555(55) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

##### [006]> [002] Mesterkód Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!

Gyári érték: 1234(56) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Megjegyzés: Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot. Ebben az esetben egy speciális telepítői funkcióval állítható vissza a mesterkód a gyári alapértékre: [989][Telepítői kód][989].

##### [006]> [003] Szerviz kód

Gyári érték: AAAA(00) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

##### [006]> [004] Ór kód

Gyári érték: AAAA(00) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

### 5.fejezet - PGM kimenetek programozása

**[007] PGM partícióhoz rendelés**

**[007]> [000] Bell sziréna kimenet partícióhoz rendelése**

PGM	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
000		[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]

**[007]> [001].[164] PGM kimenetek partícióhoz rendelése**

PGM	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 panelen:									
001		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
002		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
HS2064/HS2128 panelen:									
003		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
004		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#1:									
005		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
006		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
007		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
008		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
HS2064/HS2128 HSM2204#2:									
009		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
010		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
011		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
012		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
HS2064/HS2128 HSM2204#3:									
013		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
014		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
015		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
016		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
HS2064/HS2128 HSM2204#4:									
017		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
018		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
019		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
020		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Későbbi felhasználásra:									
021		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
022		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
023		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
024		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
025		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
026		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
027		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
028		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
029		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
030		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
031		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
032		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
033		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
034		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
035		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
036		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#1:									
037		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
038		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
039		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
040		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
041		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
042		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
043		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
044		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#2:									
045		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
046		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
047		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
048		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
049		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
050		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
051		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
052		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#3:									
053		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
054		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
055		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
056		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
057		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
058		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
059		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
060		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#4:									
061		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
062		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
063		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
064		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
065		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
066		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
067		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
068		[BE]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]



HS2064/HS2128 HSM2204#5:									
069	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
070	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
071	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
072	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
073	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
074	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
075	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
076	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2064/HS2128 HSM2204#6:									
077	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
078	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
079	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
080	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
081	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
082	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
083	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
084	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2064/HS2128 HSM2204#7:									
085	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
086	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
087	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
088	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
089	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
090	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
091	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
092	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2064/HS2128 HSM2204#8:									
093	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
094	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
095	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
096	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
097	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
098	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
099	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#9:									
101	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
106	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
107	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
108	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#10:									
109	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
111	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
112	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
113	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
115	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#11:									
117	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
118	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
123	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#12:									
125	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
126	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
127	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
128	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
129	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
130	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
131	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
132	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#13:									
133	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
134	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
135	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
136	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
137	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
138	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
139	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
140	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#14:									
141	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
142	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
143	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
144	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
145	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
146	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
147	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
148	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#15:									
149	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
151	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
152	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
153	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
154	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
155	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
156	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS2128 HSM2204#16:									
157	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
158	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
159	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
160	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
161	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
162	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
163	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
164	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[008] PGM időzítés**

**[008]-> [000] PGM időzítés perc vagy másodperc**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	[ ] [ ] [ ]	Másodperc

**[008]-> [001]-[164] PGM kimenetek időzítése**

Gyári érték: 005Érvényes beírás 001-255 perc

Panel	PGM	Panel	PGM	Panel	PGM
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 panelen:	PGM 001 [ ] [ ] [ ]	HS2064/HS2128 panelen:	PGM 002 [ ] [ ] [ ]	PGM 003 [ ] [ ] [ ]	PGM 004 [ ] [ ] [ ]
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#1:	PGM 005 [ ] [ ] [ ]	PGM 006 [ ] [ ] [ ]	PGM 007 [ ] [ ] [ ]	PGM 008 [ ] [ ] [ ]	PGM 009 [ ] [ ] [ ]
HS2064/HS2128 HSM2204#2:	PGM 009 [ ] [ ] [ ]	PGM 010 [ ] [ ] [ ]	PGM 011 [ ] [ ] [ ]	PGM 012 [ ] [ ] [ ]	PGM 013 [ ] [ ] [ ]
HS2064/HS2128 HSM2204#3:	PGM 013 [ ] [ ] [ ]	PGM 014 [ ] [ ] [ ]	PGM 015 [ ] [ ] [ ]	PGM 016 [ ] [ ] [ ]	PGM 017 [ ] [ ] [ ]
HS2064/HS2128 HSM2204#4:	PGM 017 [ ] [ ] [ ]	PGM 018 [ ] [ ] [ ]	PGM 019 [ ] [ ] [ ]	PGM 020 [ ] [ ] [ ]	PGM 021 [ ] [ ] [ ]
<b>Későbbi felhasználásra:</b>					
PGM 021 [ ] [ ] [ ]	PGM 022 [ ] [ ] [ ]	PGM 023 [ ] [ ] [ ]	PGM 024 [ ] [ ] [ ]	PGM 025 [ ] [ ] [ ]	PGM 026 [ ] [ ] [ ]
PGM 025 [ ] [ ] [ ]	PGM 026 [ ] [ ] [ ]	PGM 027 [ ] [ ] [ ]	PGM 028 [ ] [ ] [ ]	PGM 029 [ ] [ ] [ ]	PGM 030 [ ] [ ] [ ]
PGM 029 [ ] [ ] [ ]	PGM 030 [ ] [ ] [ ]	PGM 031 [ ] [ ] [ ]	PGM 032 [ ] [ ] [ ]	PGM 033 [ ] [ ] [ ]	PGM 034 [ ] [ ] [ ]
PGM 033 [ ] [ ] [ ]	PGM 034 [ ] [ ] [ ]	PGM 035 [ ] [ ] [ ]	PGM 036 [ ] [ ] [ ]	PGM 037 [ ] [ ] [ ]	PGM 038 [ ] [ ] [ ]
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#1:	PGM 037 [ ] [ ] [ ]	PGM 038 [ ] [ ] [ ]	PGM 039 [ ] [ ] [ ]	PGM 040 [ ] [ ] [ ]	PGM 041 [ ] [ ] [ ]
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HSM2208#2:	PGM 041 [ ] [ ] [ ]	PGM 042 [ ] [ ] [ ]	PGM 043 [ ] [ ] [ ]	PGM 044 [ ] [ ] [ ]	PGM 045 [ ] [ ] [ ]
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#3:	PGM 045 [ ] [ ] [ ]	PGM 046 [ ] [ ] [ ]	PGM 047 [ ] [ ] [ ]	PGM 048 [ ] [ ] [ ]	PGM 049 [ ] [ ] [ ]
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#3:	PGM 049 [ ] [ ] [ ]	PGM 050 [ ] [ ] [ ]	PGM 051 [ ] [ ] [ ]	PGM 052 [ ] [ ] [ ]	PGM 053 [ ] [ ] [ ]
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#3:	PGM 053 [ ] [ ] [ ]	PGM 054 [ ] [ ] [ ]	PGM 055 [ ] [ ] [ ]	PGM 056 [ ] [ ] [ ]	PGM 057 [ ] [ ] [ ]
HS2032/HS2064/HS2128 HSM2204#4:	PGM 057 [ ] [ ] [ ]	PGM 058 [ ] [ ] [ ]	PGM 059 [ ] [ ] [ ]	PGM 060 [ ] [ ] [ ]	PGM 061 [ ] [ ] [ ]
HS2064/HS2128 HSM2204#5:	PGM 061 [ ] [ ] [ ]	PGM 062 [ ] [ ] [ ]	PGM 063 [ ] [ ] [ ]	PGM 064 [ ] [ ] [ ]	PGM 065 [ ] [ ] [ ]
HS2064/HS2128 HSM2204#5:	PGM 065 [ ] [ ] [ ]	PGM 066 [ ] [ ] [ ]	PGM 067 [ ] [ ] [ ]	PGM 068 [ ] [ ] [ ]	PGM 069 [ ] [ ] [ ]
HS2064/HS2128 HSM2204#6:	PGM 069 [ ] [ ] [ ]	PGM 070 [ ] [ ] [ ]	PGM 071 [ ] [ ] [ ]	PGM 072 [ ] [ ] [ ]	PGM 073 [ ] [ ] [ ]
HS2064/HS2128 HSM2204#6:	PGM 073 [ ] [ ] [ ]	PGM 074 [ ] [ ] [ ]	PGM 075 [ ] [ ] [ ]	PGM 076 [ ] [ ] [ ]	PGM 077 [ ] [ ] [ ]
HS2064/HS2128 HSM2204#7:	PGM 077 [ ] [ ] [ ]	PGM 078 [ ] [ ] [ ]	PGM 079 [ ] [ ] [ ]	PGM 080 [ ] [ ] [ ]	PGM 081 [ ] [ ] [ ]
HS2064/HS2128 HSM2204#7:	PGM 081 [ ] [ ] [ ]	PGM 082 [ ] [ ] [ ]	PGM 083 [ ] [ ] [ ]	PGM 084 [ ] [ ] [ ]	PGM 085 [ ] [ ] [ ]
HS2064/HS2128 HSM2204#8:	PGM 085 [ ] [ ] [ ]	PGM 086 [ ] [ ] [ ]	PGM 087 [ ] [ ] [ ]	PGM 088 [ ] [ ] [ ]	PGM 089 [ ] [ ] [ ]
HS2064/HS2128 HSM2204#8:	PGM 089 [ ] [ ] [ ]	PGM 090 [ ] [ ] [ ]	PGM 091 [ ] [ ] [ ]	PGM 092 [ ] [ ] [ ]	PGM 093 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#9:	PGM 093 [ ] [ ] [ ]	PGM 094 [ ] [ ] [ ]	PGM 095 [ ] [ ] [ ]	PGM 096 [ ] [ ] [ ]	PGM 097 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#9:	PGM 097 [ ] [ ] [ ]	PGM 098 [ ] [ ] [ ]	PGM 099 [ ] [ ] [ ]	PGM 100 [ ] [ ] [ ]	PGM 101 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#10:	PGM 101 [ ] [ ] [ ]	PGM 102 [ ] [ ] [ ]	PGM 103 [ ] [ ] [ ]	PGM 104 [ ] [ ] [ ]	PGM 105 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#10:	PGM 105 [ ] [ ] [ ]	PGM 106 [ ] [ ] [ ]	PGM 107 [ ] [ ] [ ]	PGM 108 [ ] [ ] [ ]	PGM 109 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#11:	PGM 109 [ ] [ ] [ ]	PGM 110 [ ] [ ] [ ]	PGM 111 [ ] [ ] [ ]	PGM 112 [ ] [ ] [ ]	PGM 113 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#11:	PGM 113 [ ] [ ] [ ]	PGM 114 [ ] [ ] [ ]	PGM 115 [ ] [ ] [ ]	PGM 116 [ ] [ ] [ ]	PGM 117 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#12:	PGM 117 [ ] [ ] [ ]	PGM 118 [ ] [ ] [ ]	PGM 119 [ ] [ ] [ ]	PGM 120 [ ] [ ] [ ]	PGM 121 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#12:	PGM 121 [ ] [ ] [ ]	PGM 122 [ ] [ ] [ ]	PGM 123 [ ] [ ] [ ]	PGM 124 [ ] [ ] [ ]	PGM 125 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#12:	PGM 125 [ ] [ ] [ ]	PGM 126 [ ] [ ] [ ]	PGM 127 [ ] [ ] [ ]	PGM 128 [ ] [ ] [ ]	PGM 129 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#12:	PGM 129 [ ] [ ] [ ]	PGM 130 [ ] [ ] [ ]	PGM 131 [ ] [ ] [ ]	PGM 132 [ ] [ ] [ ]	PGM 133 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#14:	PGM 133 [ ] [ ] [ ]	PGM 134 [ ] [ ] [ ]	PGM 135 [ ] [ ] [ ]	PGM 136 [ ] [ ] [ ]	PGM 137 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#14:	PGM 137 [ ] [ ] [ ]	PGM 138 [ ] [ ] [ ]	PGM 139 [ ] [ ] [ ]	PGM 140 [ ] [ ] [ ]	PGM 141 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#15:	PGM 141 [ ] [ ] [ ]	PGM 142 [ ] [ ] [ ]	PGM 143 [ ] [ ] [ ]	PGM 144 [ ] [ ] [ ]	PGM 145 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#15:	PGM 145 [ ] [ ] [ ]	PGM 146 [ ] [ ] [ ]	PGM 147 [ ] [ ] [ ]	PGM 148 [ ] [ ] [ ]	PGM 149 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#16:	PGM 149 [ ] [ ] [ ]	PGM 150 [ ] [ ] [ ]	PGM 151 [ ] [ ] [ ]	PGM 152 [ ] [ ] [ ]	PGM 153 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#16:	PGM 153 [ ] [ ] [ ]	PGM 154 [ ] [ ] [ ]	PGM 155 [ ] [ ] [ ]	PGM 156 [ ] [ ] [ ]	PGM 157 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#16:	PGM 157 [ ] [ ] [ ]	PGM 158 [ ] [ ] [ ]	PGM 159 [ ] [ ] [ ]	PGM 160 [ ] [ ] [ ]	PGM 161 [ ] [ ] [ ]
HS2128 HSM2204#16:	PGM 161 [ ] [ ] [ ]	PGM 162 [ ] [ ] [ ]	PGM 163 [ ] [ ] [ ]	PGM 164 [ ] [ ] [ ]	

**[009] PGM típusok**

**[009]-> [001]-[164] PGM típusok**

- |                                       |                                         |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 100 Nem használt                      | 129 Partióció állapot riasztási memória | 200 Zónakövető              |
| 101 Betörés és Tűz sziréna            | 132 Támadás (Holdup)                    | 201 Zónakövető Zóna 1-8     |
| 102 Késleltetett betörés és tűz       | 134 24 órás csendes bemenet (PGM2)      | 202 Zónakövető Zóna 9-16    |
| 103 Érzékelő újraindítás [*][7][2]    | 135 24 órás hangos bemenet (PGM2)       | 203 Zónakövető Zóna 17-24   |
| 104 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)   | 146 TLM és riasztás                     | 204 Zónakövető Zóna 25-32   |
| 109 Kiegészítő impulzus               | 147 Kíssoff                             | 205 Zónakövető Zóna 33-40   |
| 111 Billentyűzet hangjelzőjét követő  | 148 Indító föld impulzus                | 206 Zónakövető Zóna 41-48   |
| 114 Élesítésre kész/Üzemkész          | 149 Alternatív kommunikátor             | 207 Zónakövető Zóna 49-56   |
| 115 Élesített állapot                 | 155 Rendszer hiba                       | 208 Zónakövető Zóna 57-64   |
| 116 Távozó élesítés                   | 156 Rendszer esemény                    | 209 Zónakövető Zóna 65-72   |
| 117 Otthonmaradó élesítés             | 157 Rendszer szabotázs                  | 210 Zónakövető Zóna 73-80   |
| 120 Távozó él. kiiktatott zóna nélkül | 161 DC hiba                             | 211 Zónakövető Zóna 81-88   |
| 121 Kimeneti parancs #1 ([*][7][1])   | 165 Proximity tag használát             | 212 Zónakövető Zóna 89-96   |
| 122 Kimeneti parancs #2 ([*][7][2])   | 175 Sziréna áll. és Prog. hozzáférés    | 213 Zónakövető Zóna 97-104  |
| 123 Kimeneti parancs #3 ([*][7][3])   | 176 Távoli működtetés (DLS)             | 214 Zónakövető Zóna 105-112 |
| 124 Kimeneti parancs #4 ([*][7][4])   | 184 Nyitás riasztás után                | 215 Zónakövető Zóna 113-120 |
|                                       |                                         | 216 Zónakövető Zóna 121-128 |

Gyári érték:	PGM 1: 121	PGM 2: 156	PGM 3 ..164: 101	PGM 003	PGM 004
PGM 001	[ ] [ ] [ ]		PGM 002 [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]
PGM 005	[ ] [ ] [ ]		PGM 006 [ ] [ ] [ ]	PGM 007 [ ] [ ] [ ]	PGM 008 [ ] [ ] [ ]
PGM 009	[ ] [ ] [ ]		PGM 010 [ ] [ ] [ ]	PGM 011 [ ] [ ] [ ]	PGM 012 [ ] [ ] [ ]
PGM 013	[ ] [ ] [ ]		PGM 014 [ ] [ ] [ ]	PGM 015 [ ] [ ] [ ]	PGM 016 [ ] [ ] [ ]
PGM 017	[ ] [ ] [ ]		PGM 018 [ ] [ ] [ ]	PGM 019 [ ] [ ] [ ]	PGM 020 [ ] [ ] [ ]
PGM 021	[ ] [ ] [ ]		PGM 022 [ ] [ ] [ ]	PGM 023 [ ] [ ] [ ]	PGM 024 [ ] [ ] [ ]
PGM 025	[ ] [ ] [ ]		PGM 026 [ ] [ ] [ ]	PGM 027 [ ] [ ] [ ]	PGM 028 [ ] [ ] [ ]
PGM 029	[ ] [ ] [ ]		PGM 030 [ ] [ ] [ ]	PGM 031 [ ] [ ] [ ]	PGM 032 [ ] [ ] [ ]
PGM 033	[ ] [ ] [ ]		PGM 034 [ ] [ ] [ ]	PGM 035 [ ] [ ] [ ]	PGM 036 [ ] [ ] [ ]
PGM 037	[ ] [ ] [ ]		PGM 038 [ ] [ ] [ ]	PGM 039 [ ] [ ] [ ]	PGM 040 [ ] [ ] [ ]
PGM 041	[ ] [ ] [ ]		PGM 042 [ ] [ ] [ ]	PGM 043 [ ] [ ] [ ]	PGM 044 [ ] [ ] [ ]
PGM 045	[ ] [ ] [ ]		PGM 046 [ ] [ ] [ ]	PGM 047 [ ] [ ] [ ]	PGM 048 [ ] [ ] [ ]
PGM 049	[ ] [ ] [ ]		PGM 050 [ ] [ ] [ ]	PGM 051 [ ] [ ] [ ]	PGM 052 [ ] [ ] [ ]
PGM 053	[ ] [ ] [ ]		PGM 054 [ ] [ ] [ ]	PGM 055 [ ] [ ] [ ]	PGM 056 [ ] [ ] [ ]

PGM 057	[ ] [ ] [ ]	PGM 058	[ ] [ ] [ ]	PGM 059	[ ] [ ] [ ]	PGM 060	[ ] [ ] [ ]
PGM 061	[ ] [ ] [ ]	PGM 062	[ ] [ ] [ ]	PGM 063	[ ] [ ] [ ]	PGM 064	[ ] [ ] [ ]
PGM 065	[ ] [ ] [ ]	PGM 066	[ ] [ ] [ ]	PGM 067	[ ] [ ] [ ]	PGM 068	[ ] [ ] [ ]
PGM 069	[ ] [ ] [ ]	PGM 070	[ ] [ ] [ ]	PGM 071	[ ] [ ] [ ]	PGM 072	[ ] [ ] [ ]
PGM 073	[ ] [ ] [ ]	PGM 074	[ ] [ ] [ ]	PGM 075	[ ] [ ] [ ]	PGM 076	[ ] [ ] [ ]
PGM 077	[ ] [ ] [ ]	PGM 078	[ ] [ ] [ ]	PGM 079	[ ] [ ] [ ]	PGM 080	[ ] [ ] [ ]
PGM 081	[ ] [ ] [ ]	PGM 082	[ ] [ ] [ ]	PGM 083	[ ] [ ] [ ]	PGM 084	[ ] [ ] [ ]
PGM 085	[ ] [ ] [ ]	PGM 086	[ ] [ ] [ ]	PGM 087	[ ] [ ] [ ]	PGM 088	[ ] [ ] [ ]
PGM 089	[ ] [ ] [ ]	PGM 090	[ ] [ ] [ ]	PGM 091	[ ] [ ] [ ]	PGM 092	[ ] [ ] [ ]
PGM 093	[ ] [ ] [ ]	PGM 094	[ ] [ ] [ ]	PGM 095	[ ] [ ] [ ]	PGM 096	[ ] [ ] [ ]
PGM 097	[ ] [ ] [ ]	PGM 098	[ ] [ ] [ ]	PGM 099	[ ] [ ] [ ]	PGM 100	[ ] [ ] [ ]
PGM 101	[ ] [ ] [ ]	PGM 102	[ ] [ ] [ ]	PGM 103	[ ] [ ] [ ]	PGM 104	[ ] [ ] [ ]
PGM 105	[ ] [ ] [ ]	PGM 106	[ ] [ ] [ ]	PGM 107	[ ] [ ] [ ]	PGM 108	[ ] [ ] [ ]
PGM 109	[ ] [ ] [ ]	PGM 110	[ ] [ ] [ ]	PGM 111	[ ] [ ] [ ]	PGM 112	[ ] [ ] [ ]
PGM 113	[ ] [ ] [ ]	PGM 114	[ ] [ ] [ ]	PGM 115	[ ] [ ] [ ]	PGM 116	[ ] [ ] [ ]
PGM 117	[ ] [ ] [ ]	PGM 118	[ ] [ ] [ ]	PGM 119	[ ] [ ] [ ]	PGM 120	[ ] [ ] [ ]
PGM 121	[ ] [ ] [ ]	PGM 122	[ ] [ ] [ ]	PGM 123	[ ] [ ] [ ]	PGM 124	[ ] [ ] [ ]
PGM 125	[ ] [ ] [ ]	PGM 126	[ ] [ ] [ ]	PGM 127	[ ] [ ] [ ]	PGM 128	[ ] [ ] [ ]
PGM 129	[ ] [ ] [ ]	PGM 130	[ ] [ ] [ ]	PGM 131	[ ] [ ] [ ]	PGM 132	[ ] [ ] [ ]
PGM 133	[ ] [ ] [ ]	PGM 134	[ ] [ ] [ ]	PGM 135	[ ] [ ] [ ]	PGM 136	[ ] [ ] [ ]
PGM 137	[ ] [ ] [ ]	PGM 138	[ ] [ ] [ ]	PGM 139	[ ] [ ] [ ]	PGM 140	[ ] [ ] [ ]
PGM 141	[ ] [ ] [ ]	PGM 142	[ ] [ ] [ ]	PGM 143	[ ] [ ] [ ]	PGM 144	[ ] [ ] [ ]
PGM 145	[ ] [ ] [ ]	PGM 146	[ ] [ ] [ ]	PGM 147	[ ] [ ] [ ]	PGM 148	[ ] [ ] [ ]
PGM 149	[ ] [ ] [ ]	PGM 150	[ ] [ ] [ ]	PGM 151	[ ] [ ] [ ]	PGM 152	[ ] [ ] [ ]
PGM 153	[ ] [ ] [ ]	PGM 154	[ ] [ ] [ ]	PGM 155	[ ] [ ] [ ]	PGM 156	[ ] [ ] [ ]
PGM 157	[ ] [ ] [ ]	PGM 158	[ ] [ ] [ ]	PGM 159	[ ] [ ] [ ]	PGM 160	[ ] [ ] [ ]
PGM 161	[ ] [ ] [ ]	PGM 162	[ ] [ ] [ ]	PGM 163	[ ] [ ] [ ]	PGM 164	[ ] [ ] [ ]

**[010] PGM attribútumok**

**[010]> [000] Bell sziréna kimenet attribútumok**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [ ] [ ]	Tűz riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
2	BE [ ] [ ]	CO riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
3	BE [ ] [ ]	Betörés riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
4	BE [ ] [ ]	24 órás vizümlés riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
5	BE [ ] [ ]	Sziréna hangjelzések - csippantások	Nem aktiválja a kimenetet
6	KI [ ] [ ]	Későbbi felhasználásra	
7	KI [ ] [ ]	Későbbi felhasználásra	
8	KI [ ] [ ]	Későbbi felhasználásra	

**[010]> [001]..[164] PGM kimenet attribútum**

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

PGM típus	Megnevezés	Gyári	Attribútum
100	Nem használt	--	--
101	Betörés és Tűz sziréna	BE	1 Valós kimenet
102	Késleltetett betörés és tűz	BE	1 Valós kimenet
103	Érzékelő újraindítás [*][7][2]	BE	1 Valós kimenet
104	2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)	KI	3 Felhasználói kód szükséges
109	Kisegítő impulzus	BE	1 Valós kimenet
111	Billentyűzet hangjelzőjét követő	BE KI BE BE BE BE BE BE	1 Valós kimenet 2 Időzített 9 Belépési késleltetés 10 Kilépesi késleltetés 11 Ajtócsengő 12 Billentyűzet csipogó zóna riasztás 13 Hangos kilépési hiba 14 Automata élesítés előriasztás
114	Élesítésre kész/Üzemkész	BE	1 Valós kimenet
115	Élesített állapot	BE	1 Valós kimenet
116	Távozó élesítés	BE	1 Valós kimenet
117	Otthonmaradó élesítés	BE	1 Valós kimenet
120	Távozó élesítés kiiktatott zóna nélkül	BE	1 Valós kimenet
121	Kimeneti parancs #1 (*[7][1])	BE KI BE BE	1 Valós kimenet 2 Időzített 3 Felhasználói kód szükséges Napirend 1
122	Kimeneti parancs #2 (*[7][2])	BE KI KI BE	1 Valós kimenet 2 Időzített 3 Felhasználói kód szükséges Napirend 1
123	Kimeneti parancs #3 (*[7][3])	BE KI KI BE	1 Valós kimenet 2 Időzített 3 Felhasználói kód szükséges Napirend 1
124	Kimeneti parancs #4 (*[7][4])	BE KI KI BE	1 Valós kimenet 2 Időzített 3 Felhasználói kód szükséges Napirend 1
129	Partíció állapot riasztási memória	BE	1 Valós kimenet
132	Támadás (Holdup)	BE	1 Valós kimenet
134	24 órás csendes bemenet (PGM2)	--	--
135	24 órás hangos bemenet (PGM2)	--	--
146	TLM és riasztás	BE	1 Valós kimenet
147	Kissoff	BE	1 Valós kimenet
148	Indító föld impulzus	BE	1 Valós kimenet
149	Alternatív kommunikátor	BE BE KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI	1 Valós kimenet 2 Időzített 4 Tűz esemény 5 Pánik esemény 6 Betörés esemény 7 Nyitás / zárás esemény 8 Zóna automata kiiktatás 9 Orvosi esemény 10 Betörés ellenőrzött 11 Nyitás riasztás után 12 Vészhelyzeti esemény 13 Kényszerített esemény 14 Támadás ellenőrzött

155 Rendszer hiba	BE	1 Valós kimenet
	KI	2 Időzített
	BE	4 Szerviz szükséges hibák
	BE	5 Idő elvesztése
	BE	6 DC hiba
	BE	7 Busz feszültség
	BE	8 AC hiba
	BE	9 Eszköz hiba
	BE	10 Eszköz alacsony elem
	BE	11 Eszköz szabotázs
	BE	12 RF ütközés
	BE	13 Modul felügyelet
	BE	14 Modul szabotázs
	BE	15 Kommunikációs hiba
	BE	16 Nincs PowerG hálózat hiba
156 Rendszer esemény	BE	1 Valós kimenet
	KI	2 Időzített
	BE	4 Tűz esemény
	BE	5 Pánik esemény
	BE	6 Betörés esemény
	BE	7 Orvosi esemény
	BE	8 Felügyeleti esemény
	BE	9 Elsőbbség esemény (Gáz, hő, stb.)
	BE	10 Támadás (Holdup) esemény
	BE	11 Kényszerített kód használat
	BE	12 Vészhelyzeti esemény
	BE	13 Tűz felügyelet esemény
	BE	14 Tűz hiba esemény
	BE	15 CO riasztás esemény
157 Rendszer szabotázs	BE	1 Valós kimenet
	BE	9 Rendszer/modul szabotázs
	BE	10 Zóna szabotázs
161 DC hiba	BE	1 Valós
	KI	2 Időzített
	BE	9 Alacsony akkumulátor feszültség hiba
	BE	10 Akkumulátor hiányzik hiba
165 Proximity tag használat	BE	1 Valós kimenet
175 Sziréna áll. és Prog. hozzáférés	BE	1 Valós kimenet
176 Távoli működtetés (DLS)	BE	1 Valós kimenet
	KI	2 Időzített
184 Nyitás riasztás	BE	1 Valós kimenet
	BE	2 Időzített
200 Zónakövető	BE	1 Valós kimenet
	KI	2 Időzített
201 Zónakövető Zóna 1-8	BE	1 Valós kimenet
202 Zónakövető Zóna 9-16	BE	2 Időzített
203 Zónakövető Zóna 17-24	BE	9 Zónacsatlakozó 1
204 Zónakövető Zóna 25-32	BE	10 Zónacsatlakozó 2
205 Zónakövető Zóna 33-40	BE	11 Zónacsatlakozó 3
206 Zónakövető Zóna 41-48	BE	12 Zónacsatlakozó 4
207 Zónakövető Zóna 49-56	BE	13 Zónacsatlakozó 5
208 Zónakövető Zóna 57-64	BE	14 Zónacsatlakozó 6
209 Zónakövető Zóna 65-72	BE	15 Zónacsatlakozó 7
210 Zónakövető Zóna 73-80	BE	16 Zónacsatlakozó 8
211 Zónakövető Zóna 81-88		
212 Zónakövető Zóna 89-96		
214 Zónakövető Zóna 105-112		
215 Zónakövető Zóna 113-120		
216 Zónakövető Zóna 121-128		

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

PGM	PGM típus*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
[010]> [001]	1																
[010]> [002]	2																
[010]> [003]	3																
[010]> [004]	4																
[010]> [005]	5																
[010]> [006]	6																
[010]> [007]	7																
[010]> [008]	8																
[010]> [009]	9																
[010]> [010]	10																
[010]> [011]	11																
[010]> [012]	12																
[010]> [013]	13																
[010]> [014]	14																
[010]> [015]	15																
[010]> [016]	16																
[010]> [017]	17																
[010]> [018]	18																
[010]> [019]	19																
[010]> [020]	20																
[010]> [021]	21																
[010]> [022]	22																
[010]> [023]	23																
[010]> [024]	24																
[010]> [025]	25																
[010]> [026]	26																
[010]> [027]	27																
[010]> [028]	28																
[010]> [029]	29																
[010]> [030]	30																
[010]> [031]	31																
[010]> [032]	32																
[010]> [033]	33																
[010]> [034]	34																
[010]> [035]	35																
[010]> [036]	36																
[010]> [037]	37																



[010]> [149]	148																		
[010]> [150]	150																		
[010]> [151]	151																		
[010]> [152]	152																		
[010]> [153]	153																		
[010]> [154]	154																		
[010]> [155]	155																		
[010]> [156]	156																		
[010]> [157]	157																		
[010]> [158]	158																		
[010]> [159]	158																		
[010]> [160]	160																		
[010]> [161]	161																		
[010]> [162]	162																		
[010]> [163]	163																		
[010]> [164]	164																		

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

**[011] PGM Opciók**

**[011]> [001]..[164] PGM opció**

	PGM	Zóna	Felhasználó	Napirend		PGM	Zóna	Felhasználó	Napirend
[011]> [001]	1				[011]> [002]	2			
[011]> [003]	3				[011]> [004]	4			
[011]> [005]	5				[011]> [006]	6			
[011]> [007]	7				[011]> [008]	8			
[011]> [009]	9				[011]> [010]	10			
[011]> [011]	11				[011]> [012]	12			
[011]> [013]	13				[011]> [014]	14			
[011]> [015]	15				[011]> [016]	16			
[011]> [017]	17				[011]> [018]	18			
[011]> [019]	19				[011]> [020]	20			
[011]> [021]	21				[011]> [022]	22			
[011]> [023]	23				[011]> [024]	24			
[011]> [025]	25				[011]> [026]	26			
[011]> [027]	27				[011]> [028]	28			
[011]> [029]	29				[011]> [030]	30			
[011]> [031]	31				[011]> [032]	32			
[011]> [033]	33				[011]> [034]	34			
[011]> [035]	35				[011]> [036]	36			
[011]> [037]	37				[011]> [038]	38			
[011]> [039]	39				[011]> [040]	40			
[011]> [041]	41				[011]> [042]	42			
[011]> [043]	43				[011]> [044]	44			
[011]> [045]	45				[011]> [046]	46			
[011]> [047]	47				[011]> [048]	48			
[011]> [049]	49				[011]> [050]	50			
[011]> [051]	51				[011]> [052]	52			
[011]> [053]	53				[011]> [054]	54			
[011]> [055]	55				[011]> [056]	56			
[011]> [057]	57				[011]> [058]	58			
[011]> [059]	59				[011]> [060]	60			
[011]> [061]	61				[011]> [062]	62			
[011]> [063]	63				[011]> [064]	64			
[011]> [065]	65				[011]> [066]	66			
[011]> [067]	67				[011]> [068]	68			
[011]> [069]	69				[011]> [070]	70			
[011]> [071]	71				[011]> [072]	72			
[011]> [073]	73				[011]> [074]	74			
[011]> [075]	75				[011]> [076]	76			
[011]> [077]	77				[011]> [078]	78			
[011]> [079]	79				[011]> [080]	80			
[011]> [081]	81				[011]> [082]	82			
[011]> [083]	83				[011]> [084]	84			
[011]> [085]	85				[011]> [086]	86			
[011]> [087]	87				[011]> [088]	88			
[011]> [089]	89				[011]> [090]	90			
[011]> [091]	91				[011]> [092]	92			
[011]> [093]	93				[011]> [094]	94			
[011]> [095]	95				[011]> [096]	96			
[011]> [097]	97				[011]> [098]	98			
[011]> [099]	99				[011]> [100]	100			
[011]> [101]	101				[011]> [102]	102			
[011]> [103]	103				[011]> [104]	104			
[011]> [105]	105				[011]> [106]	106			
[011]> [107]	107				[011]> [108]	108			
[011]> [109]	109				[011]> [110]	110			
[011]> [111]	111				[011]> [112]	112			
[011]> [113]	113				[011]> [114]	114			
[011]> [115]	115				[011]> [116]	116			
[011]> [117]	117				[011]> [118]	118			
[011]> [119]	119				[011]> [120]	120			
[011]> [121]	121				[011]> [122]	122			
[011]> [123]	123				[011]> [124]	124			
[011]> [125]	125				[011]> [126]	126			
[011]> [127]	127				[011]> [128]	128			
[011]> [129]	128				[011]> [130]	130			
[011]> [131]	131				[011]> [132]	132			
[011]> [133]	133				[011]> [134]	134			
[011]> [135]	135				[011]> [136]	136			
[011]> [137]	137				[011]> [138]	138			
[011]> [139]	138				[011]> [140]	140			
[011]> [141]	141				[011]> [142]	142			
[011]> [143]	143				[011]> [144]	144			
[011]> [145]	145				[011]> [146]	146			
[011]> [147]	147				[011]> [148]	148			
[011]> [149]	148				[011]> [150]	150			
[011]> [151]	151				[011]> [152]	152			
[011]> [153]	153				[011]> [154]	154			
[011]> [155]	155				[011]> [156]	156			
[011]> [157]	157				[011]> [158]	158			
[011]> [159]	158				[011]> [160]	160			
[011]> [161]	161				[011]> [162]	162			
[011]> [163]	163				[011]> [164]	164			

## 6. fejezet - Egyéb rendszer opciók

### [012] Billentyűzet kizárás

Kizárásig bevihető hibás kódok száma

Gyári érték: 000 [ ] [ ] [ ] Érvényes beírás 000-255 próbálkozás

Kizárás időtartama

Gyári érték: 000 [ ] [ ] [ ] Érvényes beírás 000-255 perc

Kizárásig bevihető hibás kódok száma távoli hozzáféréskor

Gyári érték: 006 [ ] [ ] [ ] Érvényes beírás 003-255 próbálkozás

Távoli hozzáférés kizárás időtartama

Gyári érték: 060 [ ] [ ] [ ] Érvényes beírás 001-255 perc

### [013] Első rendszer opciók kódok

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [ ] [ ]	Alapállapotban zárt
2	KI [ ] [ ]	Kettős ellenállással lezárt
3	BE [ ] [ ]	Élesítés alatt hiba kijelzés
4	KI [ ] [ ]	Szabotázs / hiba nincs nyitottként jelezve
5	BE [ ] [ ]	Automata élesítési időrend [*][6] funkcióban is
6	BE [ ] [ ]	Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve
7	BE [ ] [ ]	Eseménytár követi a riasztás számlálót
8	KI [ ] [ ]	Hármas tűzjelzés engedélyezve

KI  
Ellenállással lezárt  
Egy ellenállással lezárt hurok  
Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt  
Szabotázs / hiba nyitottként jelezve  
Csak telepítői programozásban  
Hangos kilépési hibajelzés tiltva  
Eseménytár nem követi  
Normál szaggatott tűzjelzés

### [014] Második rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [ ] [ ]	Élesítés / hatástalanítás sziréna hangjelzéssel
2	KI [ ] [ ]	Sziréna hangjelzés automata élesítésnél
3	KI [ ] [ ]	Sziréna hangjelzés a kilépési késleltetés alatt
4	KI [ ] [ ]	Sziréna hangjelzés a belépési késleltetés alatt
5	KI [ ] [ ]	Sziréna hangjelzés üzemszavar
6	KI [ ] [ ]	Későbbi felhasználásra
7	KI [ ] [ ]	Kilépési késleltetés megszakításának eng.
8	KI [ ] [ ]	Tűzjelzés kódbevitelig

KI  
Nincs sziréna hangjelzés  
Nincs sziréna hangjelzés  
Nincs sziréna hangjelzés  
Nincs sziréna hangjelzés  
Nincs sziréna hangjelzés  
Kilépési késleltetés megszakításának tiltása  
Tűzjelzés követi a sziréna időt

### [015] Harmadik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE [ ] [ ]	[F] Tűz gomb engedélyezve
2	KI [ ] [ ]	[P] Pánik gomb hangos
3	KI [ ] [ ]	Gyors kilépés engedélyezve
4	BE [ ] [ ]	Gyors élesítés engedélyezve / Nem kell kód
5	KI [ ] [ ]	Későbbi felhasználásra
6	KI [ ] [ ]	Mesterkód nem változtatható
7	BE [ ] [ ]	TLM (telefonvonal figyelés) engedélyezve
8	KI [ ] [ ]	Élesített állapotban sziréna TLM hiba jelzés

KI  
[F] Tűz gomb tiltva  
[P] Pánik gomb csendes  
Gyors kilépés tiltva  
Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombokhoz  
  
Mesterkód megváltoztatható  
TLM (telefonvonal figyelés) tiltva  
Csak billentyűzet hangjelzés van, ha TLM hiba van

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segítség és Pánik jelzések a Partió1 riasztás / visszaállítás hívásirányát követik.

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segítség és Pánik jelzések az elsötétített és kizárás alatti billentyűzeteken is működnek.

### [016] Negyedik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE [ ] [ ]	AC hiba kijelzése
2	KI [ ] [ ]	"Hiba" jelzőfény villog, ha AC hiba van
3	KI [ ] [ ]	Billentyűzet elsötétítés, ha nincs használva
4	KI [ ] [ ]	Kód kell a Billentyűzet elsötétítés visszaáll-hoz
5	BE [ ] [ ]	Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve
6	KI [ ] [ ]	Energiatakarékos mód engedélyezve
7	KI [ ] [ ]	Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat

Megjegyzés: Ez csak a [\*][1] kézi kiiktatás kijelzésére vonatkozik.

8 KI [ ] [ ] Billentyűzet szabotázs engedélyezve

Megjegyzés: Ha ezt a funkciót használja, akkor a billentyűzeteket megfelelően kell telepíteni.

KI  
AC hiba nincs kijelzése  
"Hiba" jelzőfény nem villog, ha AC hiba van  
Mindig aktív billentyűzet kijelző  
Nem szükséges kód  
Billentyűzet háttérvilágítás tiltva  
Energiatakarékos mód tiltva  
Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat  
  
Billentyűzet szabotázs tiltva

### [017] Ötödik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE [ ] [ ]	Ajtócsengő zóna nyitásakor engedélyezve
2	KI [ ] [ ]	Ajtócsengő zóna zárásakor engedélyezve
3	KI [ ] [ ]	Hangos RF ütközés hibajelzés
4	KI [ ] [ ]	Többszörös zóna jelzés (Multi hit)
5	KI [ ] [ ]	Késői zárás engedélyezve
6	KI [ ] [ ]	Téli-nyári időszámításra átállítás engedélyezve
7	KI [ ] [ ]	Későbbi felhasználásra
8	KI [ ] [ ]	Sziréna hangjelzés távozó él./hatást.-nál

Megjegyzés: Ez a jellemző csak a következő típusú zónákra állítható be: Követő, Követő késleltetett, Követő otthonmaradó, Azonnali otthonmaradó, Késleltetett otthonmaradó, vagy Éjszakai.

5 KI [ ] [ ] Késői zárás engedélyezve

6 KI [ ] [ ] Téli-nyári időszámításra átállítás engedélyezve

Megjegyzés: Az átállítás időtartamára eső beállított események ütközése előfordulhat.

7 KI [ ] [ ] Későbbi felhasználásra

8 KI [ ] [ ] Sziréna hangjelzés távozó él./hatást.-nál

KI  
Ajtócsengő zóna nyitásakor tiltva  
Ajtócsengő zóna zárásakor tiltva  
Csendes RF ütközés hibajelzés  
Többszörös zóna jelzés tiltva  
Késői zárás tiltva  
Téli-nyári időszámításra átállítás tiltva

Sziréna hangjelzés minden élesítés/hatástalanításnál

### [018] Hatodik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [ ] [ ]	Periodikus teszt átvitel kizárás engedélyezve
2	KI [ ] [ ]	Kiiktatás jelentése valós időben
3	KI [ ] [ ]	Későbbi felhasználásra
4	KI [ ] [ ]	Későbbi felhasználásra
5	KI [ ] [ ]	Billentyűzeti csipogó sziréna követő
6	KI [ ] [ ]	Későbbi felhasználásra
7	KI [ ] [ ]	Kilépési késleltetés újraindítás engedélyezve

Megjegyzés: A kilépési késleltetés csak egyszer indítható újra. Beleértve az Away funkció gombos újraindítást is.

8 KI [ ] [ ] AC hiba hangjelzés engedélyezve

KI  
Periodikus teszt átvitel kizárás tiltva  
Kiiktatás jelentése élesítéskor  
  
Nem sziréna követő  
  
Újraindítás tiltva  
  
AC hiba hangjelzés tiltva

### [019] Hetedik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [ ] [ ]	Hangos vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt
2	KI [ ] [ ]	Hibák tárolása
3	KI [ ] [ ]	Későbbi felhasználásra
4	KI [ ] [ ]	R-Button engedélyezve
5	KI [ ] [ ]	CORBUS hiba jelez a szirénán
6	KI [ ] [ ]	Kényszerített kód a [*][5] menüben állítható
7	KI [ ] [ ]	Hőmérséklet kijelzés Celsiusban
8	KI [ ] [ ]	Csak Rendőrségi kód/többszörös riasztás után szükséges távoli törlés

KI  
Vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt csendes  
Hiba kijelzés követi a visszaállást  
  
R-Button tiltva  
CORBUS hiba nem jelez a szirénán  
Kényszerített kód nem állítható  
Hőmérséklet kijelzés Fahrenheitben  
Bármely zóna jelzés után távoli törlés szükséges

**[020] Nyolcadik rendszer opciós kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [ ]	Felhasználói kód blokkolva
2	KI [ ]	EN belépési eljárás

Megjegyzés: Az Átviteli késleltetést engedélyezni kell minden betörés zónára, ha ez a funkciót használja.  
Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetés.

3	KI [ ]	[*][8] belépés élesítés alatt engedélyezve
4	KI [ ]	Távoli törlés szükséges
5	KI [ ]	Mérnöki törlés szükséges
6	KI [ ]	Kulcsos kapcs. hatást. csak a belép. késl. alatt
7	KI [ ]	Telepítői belépéshez DLS ablak eng. szükséges
8	KI [ ]	Minden hiba tiltja az élesítést

KI  
Nincs blokkolva a belépési késleltetés alatt  
Normál belépési eljárás

[\*][8] belépés élesítés alatt tiltva  
Távoli törlés nem szükséges  
Mérnöki törlés nem szükséges  
Kulcsos kapcsolós hatástalanítás bármikor  
Telepítő bármikor beléphet  
A hibák nem tiltják az élesítést

**[021] Kilencedik rendszer opciós kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [ ]	Hiba kijelzés tiltva
2	KI [ ]	Bilentyűzet kikapcsolás élesítés alatt

Megjegyzés: Csak a Kilépési késleltetés letelte után indul az időzítés.

3	KI [ ]	Automata élesítésnél minden kiiktatás
4	KI [ ]	Üzemkész jelzés folyamatos
5	KI [ ]	A PGM követi a lekapcsolást
6	KI [ ]	Élesítve jelzés folyamatos
7	KI [ ]	Nyitott zónák törlik az élesítést
8	KI [ ]	Hallható kilépési késleltetési hang

KI  
Hiba kijelzés engedélyezve  
Bilentyűzet kikapcsolás normál működés szerint

Automata élesítésnél nincs kiiktatás  
Üzemkész jelzés követő  
A PGM nem követi a lekapcsolást  
Élesítve jelzés követő  
Nyitott zónák nem törlik az élesítést  
Csendes kilépési késl. az Otthonmaradó élesítésnél

**[022] Tizedik rendszer opciós kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [ ]	[F] Tűz gomb csak csipog
2	KI [ ]	Későbbi felhasználásra
3	KI [ ]	Későbbi felhasználásra
4	KI [ ]	Teszt átvitel számláló órában
5	KI [ ]	Távozó módból Otthonmaradó módba kapcsolás tiltva
6	KI [ ]	2 irányú audió nem kapcsol le új eseménynél
7	KI [ ]	Hiba hangjelzés csendes
8	KI [ ]	Kulcsos kapcsolós élesítés Távozó módban

KI  
[F] Tűz gomb csipog és sziréna

Teszt átvitel számláló napban  
Távozó módból Otthonmaradóba való kapcs. eng.  
2 irányú audió lekapcsolás új eseménynél  
Hiba hangjelzés csipog minden 10. másodpercben  
Kulcsos kapcs. élesítés Otthonmaradó vagy Távozó

**[023] Tizennegyedik rendszer opciós kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [ ]	Üzemkész fény villog kényszer. élesíthetőségnél
2	KI [ ]	Későbbi felhasználásra
3	KI [ ]	Szabotázs/Rövidzár hiba érzékelés engedélyezve
4	KI [ ]	Felhasználói kód szükséges a [*][1] menühöz
5	KI [ ]	Felhasználói kód szükséges a [*][2] menühöz
6	KI [ ]	Felhasználói kód szükséges a [*][3] menühöz
7	KI [ ]	Felhasználói kód szükséges a [*][4] menühöz
8	KI [ ]	[*][6] hozzáférhető minden kód számára

KI  
Üzemkész fény folyamatos

Szabotázs/Rövidzár hiba érzékelés tiltva  
Felhasználói kód szükséges a [\*][1] menühöz  
Felhasználói kód szükséges a [\*][2] menühöz  
Felhasználói kód szükséges a [\*][3] menühöz  
Felhasználói kód szükséges a [\*][4] menühöz  
[\*][6] hozzáférhető csak a Mesterkód számára

**[024] Tizenkettedik rendszer opciós kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [ ]	AC 50 Hz
2	KI [ ]	Időalap belső kristály
3	KI [ ]	AC/DC hiba élesítés tiltása engedélyezve
4	KI [ ]	Minden szabotázs telepítői újraindítást igényel
5	KI [ ]	Óra lekérdezés
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra
8	KI [ ]	Prioritásos DLS bontás

KI  
AC 60 Hz Üzemkész fény folyamatos  
Időalap az AC hálózaton  
AC/DC hiba élesítés tiltása tiltva  
Minden szabotázs követi a visszaállást  
Rendszer óra

Normál DLS bontás

**[025] Tizenharmadik rendszer opciós kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [ ]	33 / 67 Impulzus tárcsázás arány
2	KI [ ]	Erőltetett tárcsázás engedélyezve
3	KI [ ]	Vezetékes vonal teszt átvitel időköz percben
4	KI [ ]	Későbbi felhasználásra
5	KI [ ]	Azonosító (ID) hang engedélyezve
6	KI [ ]	2100 Hz
7	KI [ ]	DLS ablak 1 órára engedélyezve, egyszer
8	KI [ ]	Szirénajelzés FTC , ha éles

KI  
40 / 60 Impulzus tárcsázás arány  
Erőltetett tárcsázás tiltva  
Vezetékes vonal teszt átvitel időköz napban

Azonosító (ID) hang tiltva  
1300 Hz  
DLS ablak 6 órán át engedélyezve  
FTC csak hibajelzés éles állapotban is

**[040] Felhasználó azonosítás**

**01 - Felhasználói kód VAGY Proximity tag**

**02 - Felhasználói kód ÉS Proximity tag**

**[041] Felhasználó kód hossz**

**00 - Felhasználói kód 4 számjegy**

**01 - Felhasználói kód 6 számjegy**

**[042] Esemény ellenőrzés****Betörés ellenőrzés számláló**

Gyári érték: 002 [ ] Érvényes beírás 000-255 próbálkozás

**Támadás ellenőrzés számláló**

Gyári érték: 002 [ ] Érvényes beírás 000-255 próbálkozás

**Betörés ellenőrzés működés**

Gyári érték: 001 [ ] Érvényes beírás: 001 Rendőrségi kód; 002 Kereszt zóna; 003 Sorozatos érzékelés



## 7. fejezet - Partíció programozás

### [151]..[158] Partíció 1..8 (P1..8) időzítések

#### [15x]> [001] Automata élesítés

NAP	[151]> [001] P1	[152]> [001] P2	[153]> [001] P3	[154]> [001] P4	
vasárnap	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
NAP	[155]> [001] P5	[156]> [001] P6	[157]> [001] P7	[158]> [001] P8	
vasárnap	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

#### [15x]> [002] Automata hatástalanítási idő

NAP	[151]> [002] P1	[152]> [002] P2	[153]> [002] P3	[154]> [002] P4	
vasárnap	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
NAP	[155]> [002] P5	[156]> [002] P6	[157]> [002] P7	[158]> [002] P8	
vasárnap	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

#### [15x]> [003] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI					
1	KI [ ] [ ]	Ünnepnap1 engedélyezve	Tiltva					
2	KI [ ] [ ]	Ünnepnap2 engedélyezve	Tiltva					
3	KI [ ] [ ]	Ünnepnap3 engedélyezve	Tiltva					
4	KI [ ] [ ]	Ünnepnap4 engedélyezve	Tiltva					
5	KI [ ] [ ]	Későbbi felhasználásra						
6	KI [ ] [ ]	Későbbi felhasználásra						
7	KI [ ] [ ]	Későbbi felhasználásra						
8	KI [ ] [ ]	Későbbi felhasználásra						
Opció	1	2	3	4	5	6	7	8

#### [151]> [003] Partíció 1 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### [152]> [003] Partíció 2 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### [153]> [003] Partíció 3 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### [154]> [003] Partíció 4 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### [155]> [003] Partíció 5 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### [156]> [003] Partíció 6 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### [157]> [003] Partíció 7 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### [158]> [003] Partíció 8 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### [15x]> [004] Automata élesítés előjelzés időzítése

[151]> [004] P1	[152]> [004] P2	[153]> [004] P3	[154]> [004] P4	
[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	Gyári érték: 004
[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [004] P5	[156]> [004] P6	[157]> [004] P7	[158]> [004] P8	
[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	

#### [15x]> [005] Automata élesítés elhalasztási idő

[151]> [005] P1	[152]> [005] P2	[153]> [005] P3	[154]> [005] P4	
[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	Gyári érték: 000
[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [005] P5	[156]> [005] P6	[157]> [005] P7	[158]> [005] P8	
[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	

#### [15x]> [006] Nincs mozgás élesedés idő

[151]> [006] P1	[152]> [006] P2	[153]> [006] P3	[154]> [006] P4	
[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	Gyári érték: 000
[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [006] P5	[156]> [006] P6	[157]> [006] P7	[158]> [006] P8	
[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	

#### [15x]> [007] Nincs mozgás élesedés előjelzés időzítése

[151]> [007] P1	[152]> [007] P2	[153]> [007] P3	[154]> [007] P4	
[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	Gyári érték: 001
[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [007] P5	[156]> [007] P6	[157]> [007] P7	[158]> [007] P8	
[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ]	

**[200] Partíció kiválasztási maszk**

A partíció olyan meghatározott terület, amely a rendszer többi a Partíció 1 (a rendszer) mindig engedélyezett, míg a Partíció 2..8 engedélyezhető/tiltható.  
A panelek több partícióra oszthatóak, HS2016: 2, HS2032: 4, HS2064: 8, HS2128: 8.

**[200]> [001] Partíció kiválasztási maszk**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	<input type="checkbox"/>	Nem tiltható
2	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS2016/HS2032/HS2064/HS2128
3	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS2032/HS2064/HS2128
4	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS2032/HS2064/HS2128
5	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS2064/HS2128
6	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS2064/HS2128
7	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS2064/HS2128
8	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS2064/HS2128

**[201]..[208] Zónák hozzárendelése a Partíciók 1..8 -hoz**

Ha több partíció van, akkor a Szezekció [200][001]-ben engedélyezni kell azokat.

Bármely zóna hozzárendelhető bármely partícióhoz. A több partícióhoz hozzárendelt zónák a **közös zónák** (globális zónák). Közös zóna csak akkor élesedik, ha minden partíció (melybe beletartozik a zóna) élesítve van, s bármely partíció hatástalanítása hatástalanításra kerül.

Alapértelmezés szerint az 1-8 zónák az 1. partícióhoz tartoznak. További zónák alkalmazása , vagy ha több partícióra van szükség, akkor a zónák megfelelő partíciókhoz történő hozzárendelését engedélyezni kell. A szezekciókon belül [001]..[016] alszezekcióban választhatóak ki a zónák 8-as csoportokban:

<b>[20x]&gt; [001] 1-8 zóna,</b>	<b>[20x]&gt; [002] 9-16 zóna,</b>	<b>[20x]&gt; [003] 17-24 zóna,</b>	<b>[20x]&gt; [004] 25-32 zóna,</b>
<b>[20x]&gt; [005] 33-40 zóna,</b>	<b>[20x]&gt; [006] 41-48 zóna,</b>	<b>[20x]&gt; [007] 49-56 zóna,</b>	<b>[20x]&gt; [008] 57-64 zóna,</b>
<b>[20x]&gt; [009] 65-72 zóna,</b>	<b>[20x]&gt; [010] 73-80 zóna,</b>	<b>[20x]&gt; [011] 81-88 zóna,</b>	<b>[20x]&gt; [012] 89-96 zóna,</b>
<b>[20x]&gt; [013] 97-104 zóna,</b>	<b>[20x]&gt; [014] 105-112 zóna,</b>	<b>[20x]&gt; [015] 113-120 zóna,</b>	<b>[20x]&gt; [016] 121-128 zóna</b>

**[201] Zónák hozzárendelése a Partíció 1-hez**

Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
<b>[201]&gt; [001]Partíció 1</b>	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
<b>[201]&gt; [002]Partíció 1</b>	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[201]&gt; [003]Partíció 1</b>	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[201]&gt; [004]Partíció 1</b>	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[201]&gt; [005]Partíció 1</b>	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[201]&gt; [006]Partíció 1</b>	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[201]&gt; [007]Partíció 1</b>	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[201]&gt; [008]Partíció 1</b>	65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[201]&gt; [009]Partíció 1</b>	73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[201]&gt; [010]Partíció 1</b>	81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[201]&gt; [011]Partíció 1</b>	89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[201]&gt; [012]Partíció 1</b>	97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[201]&gt; [013]Partíció 1</b>	105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[201]&gt; [014]Partíció 1</b>	113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[201]&gt; [015]Partíció 1</b>	121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

**[202] Zónák hozzárendelése a Partíció 2-höz**

Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [001]Partíció 2</b>	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [002]Partíció 2</b>	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [003]Partíció 2</b>	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [004]Partíció 2</b>	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [005]Partíció 2</b>	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [006]Partíció 2</b>	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [007]Partíció 2</b>	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [008]Partíció 2</b>	65	66	67	68	69	70	71	72
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [009]Partíció 2</b>	73	74	75	76	77	78	79	80
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [010]Partíció 2</b>	81	82	83	84	85	86	87	88
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [011]Partíció 2</b>	89	90	91	92	93	94	95	96
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [012]Partíció 2</b>	97	98	99	100	101	102	103	104
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [013]Partíció 2</b>	105	106	107	108	109	110	111	112
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [014]Partíció 2</b>	113	114	115	116	117	118	119	120
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[202]&gt; [015]Partíció 2</b>	121	122	123	124	125	126	127	128
HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]









**[308] Esemény üzenetkódok****[308]> [001] Egyéb riasztási üzenetkódok 1**

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Kényszerített riasztás üzenet küldés van	KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Riasztás utáni nyitás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Rontott zárás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Zónabővítő felügyelet riasztás üzenet küldés van	Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Zónabővítő felügy. visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Betörés ellenőrzött üzenet küldés van	Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Betörés nem ellenőrzött üzenet küldés van	Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Riasztási komm. törölve üzenet küldés van	Nincs

**[308]> [002] Egyéb riasztási üzenetkódok 2**

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Támadás (holdup) ellenőrzött üzenet küldés van	KI
2	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
3	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

**[308]> [011] Elsőbbségi riasztás és visszaállítás üzenetkódok**

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [F] Tűz riasztás üzenet küldés van	KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [F] Tűz visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [M] Segélykérés riasztás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [M] Segélykérés visszaáll üzenet küldés van	Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [P] Pánik riasztás üzenet küldés van	Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [P] Pánik visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Kiegészítő bemenet riasztás üzenet küldés van	Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Kiegészítő bemenet visszaállítás üzenet küldés van	Nincs

**[308]> [021] Tűz riasztások 1**

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	KI
2	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
3	BE	<input type="checkbox"/>	PGM2 2 vezetékes tűzjelző riasztás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	PGM2 2 vezetékes tűzj. visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

**[308]> [101] Egyéb szabotázs üzenetkódok**

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	KI
2	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
3	BE	<input type="checkbox"/>	Modul szabotázs üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Modul szabotázs visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet kizárás üzenet küldés van	Nincs
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	BE	<input type="checkbox"/>	Távoli hozzáférés kizárás üzenet küldés van	Nincs
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

**[308]> [201] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 1**

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Felhasználói zárás üzenet küldés van	KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Felhasználói nyitás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Partíció zárás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Partíció nyitás üzenet küldés van	Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Speciális zárás üzenet küldés van	Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Speciális nyitás üzenet küldés van	Nincs
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

**[308]> [202] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 2**

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Automata élesítés üzenet küldés van	KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Automata hatástalanítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Automata élesítés törlés / elhalsztás üzenet küldés van	Nincs
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

**[308]> [211] Egyéb zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események**

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Késő a záráshoz üzenet küldés van	KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Késő a nyitáshoz üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	Nincs
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	BE	<input type="checkbox"/>	Kilépési hiba küldés van	Nincs
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

**[308]> [221] Kiiktatási események**

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Automata zóna kiiktatás üzenet küldés van	KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Automata zóna kiiktatás törlés üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Részleges zárás üzenet küldés van	Nincs
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

**[308]> [301] Panel események 1**

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	AC hiba üzenet küldés van	KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	AC hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor fesz. hiba üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor fesz. hiba vissza. üz. küldés van	Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor hiányzik hiba üzenet küldés van	Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor hiányzik vissza üz. küldés van	Nincs
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

**[308]> [302] Panel események 2**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	[ ]	Sziréna áramkör hiba üzenet küldés van
2	BE	[ ]	Sziréna áramkör hiba visszaállítás üz. küldés van
3	BE	[ ]	TLM Telefonvonal hiba üzenet küldés van
4	BE	[ ]	TLM Telefonvonal hiba visszaállítás üzenet küldés van
5	BE	[ ]	AUX tápegység hiba üzenet küldés van
6	BE	[ ]	AUX tápegység hiba visszaállítás üzenet küldés van
7	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
8	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra

**[308]> [305] Panel események 5**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
2	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
3	BE	[ ]	PGM2 2 vezetékes tűz hiba üzenet küldés van
4	BE	[ ]	PGM2 2 vezetékes tűz hiba visszaállítás üz. küldés van
5	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
6	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
7	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
8	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra

**[308]> [311] Karbantartási üzenetek 1**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	[ ]	RF ütközés üzenet küldés van
2	BE	[ ]	RF ütközés megszűnt üzenet küldés van
3	BE	[ ]	Tűz hiba üzenet küldés van
4	BE	[ ]	Tűz hiba visszaállítás üzenet küldés van
5	BE	[ ]	Hideg indítás üzenet küldés van
6	BE	[ ]	Rendellenesség üzenet küldés van
7	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
8	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra

**[308]> [312] Karbantartási üzenetek 2**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	[ ]	Telepítői belépés üzenet küldés van
2	BE	[ ]	Telepítői kilépés üzenet küldés van
3	BE	[ ]	DLS kapcsolat kezdete üzenet küldés van
4	BE	[ ]	DLS kapcsolat vége üzenet küldés van
5	BE	[ ]	SA kapcsolat kezdete üzenet küldés van
6	BE	[ ]	SA kapcsolat vége üzenet küldés van
7	BE	[ ]	Az eseménytár 75%-ig megtelt üzenet küldés van
8	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra

**[308]> [313] Karbantartási üzenetek 3**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	[ ]	Firmware update kezdete üzenet küldés van
2	BE	[ ]	Firmware update sikeres üzenet küldés van
3	BE	[ ]	Firmware update sikertelen üzenet küldés van
4	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
5	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
6	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
7	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
8	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra

**[308]> [314] Karbantartási üzenetek 4**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	[ ]	Gáz zóna hiba üzenet küldés van
2	BE	[ ]	Gáz zóna hiba visszaállítás üzenet küldés van
3	BE	[ ]	Hő érzékelő hiba üzenet küldés van
4	BE	[ ]	Hő érzékelő hiba visszaállítás üzenet küldés van
5	BE	[ ]	Fagyás érzékelő hiba üzenet küldés van
6	BE	[ ]	Fagyás érzékelő hiba visszaállítás üzenet küldés van
7	BE	[ ]	Szonda lecsatlakoztatva üzenet küldés van
8	BE	[ ]	Szonda visszacsatlakoztatva üzenet küldés van

**[308]> [321] Vevőegység események**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
2	BE	[ ]	Vevőegység 1 hibás komm. vissza. üz.küldés van
3	BE	[ ]	Vevőegység 2 hibás komm. vissza. üz.küldés van
4	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
5	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
6	BE	[ ]	Vevőegység 3 hibás komm. vissza. üz.küldés van
7	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
8	BE	[ ]	Vevőegység 4 hibás komm. vissza. üz.küldés van

**[308]> [331] Modul események 1**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	[ ]	AC hiba üzenet küldés van
2	BE	[ ]	AC hiba visszaállítás üzenet küldés van
3	BE	[ ]	Alacsony akkumulátor fesz. hiba üzenet küldés van
4	BE	[ ]	Alacsony akkumulátor fesz. hiba vissza. üz. küldés van
5	BE	[ ]	Alacsony akkumulátor hiányzik hiba üzenet küldés van
6	BE	[ ]	Alacsony akkumulátor hiányzik vissza. üz. küldés van
7	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
8	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra

**[308]> [332] Modul események 2**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	[ ]	Modul alacsony feszültség hiba üzenet küldés van
2	BE	[ ]	Modul alacsony feszültség hiba vissza. üz. küldés van
3	BE	[ ]	Modul felügyelet hiba üzenet küldés van
4	BE	[ ]	Modul felügyelet hiba visszaállítás üzenet küldés van
5	BE	[ ]	Modul AUX tápegység hiba üzenet küldés van
6	BE	[ ]	Modul AUX tápegység hiba visszaállítás üz. küldés van
7	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
8	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra

**[308]> [335] Modul események 5**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	[ ]	Kimenet 1 hiba üzenet küldés van
2	BE	[ ]	Kimenet 1 hiba visszaállítás üzenet küldés van
3	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
4	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
5	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
6	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
7	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra
8	KI	[ ]	Későbbi felhasználásra



**[308]> [351] Alternatív kommunikátor 1**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. hiba üzenet küldés van Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
3	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. rádió/SIM hiba üzenet küldés van Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. rádió/SIM hiba visszaállítás üz. küldés van Nincs

**[308]> [352] Alternatív kommunikátor 2**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. hálózat hiba üzenet küldés van Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. hálózat hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
3	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. Ethernet hiba üzenet küldés van Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. Ethernet hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

**[308]> [354] Alternatív kommunikátor 4**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 1 hiba üzenet küldés van Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 1 hiba vissza. üz. küldés van Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 2 hiba üzenet küldés van Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 2 hiba vissza. üz. küldés van Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 3 hiba üzenet küldés van Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 3 hiba vissza.üz. küldés van Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 4 hiba üzenet küldés van Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 4 hiba vissza. üz. küldés van Nincs

**[308]> [355] Alternatív kommunikátor 5**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 1 felügyelet hiba üz. küldés van Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 1 felügyelet hiba vissza. üz.t küldés van Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 2 felügyelet hiba üzenet küldés van Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 2 felügyelet hiba vissza. üz. küldés van Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 3 felügyelet hiba üzenet küldés van Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 3 hiba felügyelet vissza. üz. küldés van Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 4 felügyelet hiba üzenet küldés van Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 4 felügyelet hiba vissza. üz. küldés van Nincs

**[308]> [361] Vezeték nélküli eszköz események**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz AC hiba üzenet küldés van Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz AC hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz alacsony elem fesz. hiba üzenet küldés van Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz alacsony elem fesz. hiba vissza. üz. küldés van Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz hiba üzenet küldés van Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

**[308]> [401] Teszt átvitel üzenetkódok**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Séta teszt kezdete üzenet küldés van Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Séta teszt vége üzenet küldés van Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Periodikus teszt üzenet küldés van Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Per. teszt átviteli kód hibajelzés üz. küldés van Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Rendszer teszt üzenet küldés van Nincs
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

**Hívási opciók**

**[309] Rendszer hívásirány opciók**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 1-re üzenetek küldése Nincs
2	KI	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 2-re üzenetek küldése Nincs
3	KI	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 3-ra üzenetek küldése Nincs
4	KI	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 4-re üzenetek küldése Nincs
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

**[309]> [001] Karbantartási események**

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[309]> [002] Teszt átvitel üzenetkódok**

[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**[310] Azonosító**

**[310]> [000]** [ ] Rendszerazonosító kód

Megjegyzés: Írjon be 6 számjegyet a rendszerazonosító kódhoz. Az SIA formátum ezt használja mindegyik partícióhoz. Csak az SIA támogatja a hat számjegyű azonosító kódot. Ha az utolsó két számjegy FF, akkor a rendszer az első négyet használja.

Szekció	Partíció	Kód
<b>[310]&gt; [311]</b>	1	[ ]HS2016/HS2032/HS2064/HS2128
<b>[310]&gt; [312]</b>	2	[ ]HS2016/HS2032/HS2064/HS2128
<b>[310]&gt; [313]</b>	3	[ ]HS2032/HS2064/HS2128
<b>[310]&gt; [314]</b>	4	[ ]HS2032/HS2064/HS2128
<b>[310]&gt; [315]</b>	5	[ ]HS2064/HS2128
<b>[310]&gt; [316]</b>	6	[ ]HS2064/HS2128
<b>[310]&gt; [317]</b>	7	[ ]HS2064/HS2128
<b>[310]&gt; [318]</b>	8	[ ]HS2064/HS2128

**[311] Partíció 1 hívásirány opciók**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
1	BE	<input type="checkbox"/>					
2	KI	<input type="checkbox"/>					
3	KI	<input type="checkbox"/>					
4	KI	<input type="checkbox"/>					
5	KI	<input type="checkbox"/>					
6	KI	<input type="checkbox"/>					
7	KI	<input type="checkbox"/>					
8	KI	<input type="checkbox"/>					

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>[311]&gt; [001] Betörés/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[311]&gt; [002] Szabotázs/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[311]&gt; [003] Nyitás/Zárás események</b>								
[ ]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[312] Partíció 2 hívásirány opciók**

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>[312]&gt; [001] Betörés/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[312]&gt; [002] Szabotázs/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[312]&gt; [003] Nyitás/Zárás események</b>								
[ ]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[313] Partíció 3 hívásirány opciók**

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>[313]&gt; [001] Betörés/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[313]&gt; [002] Szabotázs/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[313]&gt; [003] Nyitás/Zárás események</b>								
[ ]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[314] Partíció 4 hívásirány opciók**

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>[314]&gt; [001] Betörés/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[314]&gt; [002] Szabotázs/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[314]&gt; [003] Nyitás/Zárás események</b>								
[ ]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[315] Partíció 5 hívásirány opciók**

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>[315]&gt; [001] Betörés/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[315]&gt; [002] Szabotázs/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[315]&gt; [003] Nyitás/Zárás események</b>								
[ ]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[316] Partíció 6 hívásirány opciók**

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>[316]&gt; [001] Betörés/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[316]&gt; [002] Szabotázs/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[316]&gt; [003] Nyitás/Zárás események</b>								
[ ]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[317] Partíció 7 hívásirány opciók**

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>[317]&gt; [001] Betörés/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[317]&gt; [002] Szabotázs/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[317]&gt; [003] Nyitás/Zárás események</b>								
[ ]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[318] Partíció 8 hívásirány opciók**

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>[318]&gt; [001] Betörés/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[318]&gt; [002] Szabotázs/visszaállítás események</b>								
[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[318]&gt; [003] Nyitás/Zárás események</b>								
[ ]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[350] Kommunikációs formátumok**

03 DTMF CONTACT ID  
04 SIA FSK

**[350]> [001] Vevőegység 1**  
Gyári érték: 04

**[350]> [002] Vevőegység 2**  
Gyári érték: 04

**[350]> [003] Vevőegység 3**  
Gyári érték: 04

**[350]> [004] Vevőegység 4**  
Gyári érték: 04

**[377] Kommunikációs változók****[377]> [001] Riasztás számláló**

Gyári érték:

003	[ ][ ]	Riasztás / visszaállítás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[ ][ ]	Szabotázs / visszaállítás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[ ][ ]	Szabotázs / visszaállítás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)

**[377]> [002] Átviteli késleltetés**

Gyári érték:

000	[ ][ ]	Zóna késleltetés	(000-255 másodperc)
030	[ ][ ]	AC hiba kommunikáció késleltetés	(000-255 perc / óra)
010	[ ][ ]	TLM hiba késleltetés	(X 3 másodperc, 000-255)
007	[ ][ ]	Zóna alacsony akkumulátor átv. késl.	(000-255 nap)
030	[ ][ ]	Rendellenesség átviteli ciklus	(000-255 nap / óra)
000	[ ][ ]	Kommunikáció törlési időablak	(000-255 perc)

**[377]> [003] Teszt átvitel időköz**

Gyári érték: 030

[ ][ ] (000-255 perc / óra / nap)

**[377]> [004] Teszt átvitel időpontja**

Gyári érték: 99:99

[ ][ ]

(Érvényes értékek: 00:00-23:59, 99:99 nincs átvitel)

**[377]> [011] Tárcsázási kísérletek maximuma**

Gyári érték: 005

[ ][ ]

(001-005 próbálkozás)

**[377]> [012] PSTN késleltetés**

Gyári érték: 003

[ ][ ]

(000-255 másodperc)

**[377]> [013] Késleltetés a tárcsázási kísérletek között**

Gyári érték: 020

[ ][ ]

(001-255 másodperc)

**[377]> [014] Tárcsázás utáni várakozás a handshake-re**

Gyári érték: 040

[ ][ ]

(001-255 másodperc)

**[377]> [015] T-Link várakozás a nyugtára**

Gyári érték: 060

[ ][ ]

(001-255 másodperc)

**[377]> [016] IP/GSM hiba ellenőrzési számláló**

Gyári érték: 010

[ ][ ]

(003-255)

**[380] Kommunikációs opciók 1**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [ ][ ]	Kommunikáció engedélyezve	Kommunikáció tiltva
2	KI [ ][ ]	Visszaállítás sziréna kikapcsolási idő után	Visszaállítás a zónát követi
3	KI [ ][ ]	Impulzus tárcsázás	DTMF tárcsázás
4	KI [ ][ ]	Kapcsolás impulzus tárcs.-ra 5. próbálkozásnál	DTMF tárcsázás minden hívásnál
5	KI [ ][ ]	Párhuzamos kommunikáció	Párhuzamos tárcsázás tiltva
6	BE [ ][ ]	Felváltott tárcsázás	Fő szám után, tartalék szám hívása
7	KI [ ][ ]	Hívási kísérletek csökkentése	Marad a hívási kísérletek száma
8	KI [ ][ ]	Rendellenesség követi a zónaaktivitást (órák)	Rendellenesség (mulasztás) élesítést követ (napok)

**[381] Kommunikációs opciók 2**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ][ ]	Billentyűzet jelzés riasztás utáni nyitáskor	Tiltva
2	KI [ ][ ]	Szirénajelzés riasztás utáni nyitáskor	Tiltva
3	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
4	KI [ ][ ]	Zárás megerősítés	Tiltva
5	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
6	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
7	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
8	KI [ ][ ]	Prioritás engedélyezve	Tiltva

**[382] Kommunikátor opciók 3**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
2	KI [ ][ ]	Riasztási kommunikáció engedélyezve séta teszt alatt	Tiltva
3	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
4	KI [ ][ ]	Hívásvárakoztatás törlés	
5	KI [ ][ ]	Alternatív kommunikátor	
6	KI [ ][ ]	AC hiba átvitel késleltetése órákban	AC hiba átviteli késleltetése percben
7	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
8	KI [ ][ ]	Szabotázs korlátozás	Nincs szabotázs korlátozás

**[383] Kommunikátor opciók 4**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ][ ]	Azonosító kód követi a telefonszám sorszámat	Azonosító kód követi a vevőegység számát
2	KI [ ][ ]	4 számjegyes azonosító	6 számjegyes azonosító
3	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
4	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
5	KI [ ][ ]	FTC hibás kommunikációs esemény kommunikálása	Tiltva
6	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
7	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
8	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	

**[384] Kommunikátor tartalék opciók**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
2	BE [ ][ ]	Tartalék opció - vevőegység 2	Nem
3	KI [ ][ ]	Tartalék opció - vevőegység 3	Nem
4	KI [ ][ ]	Tartalék opció - vevőegység 4	Nem
5	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
6	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
7	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
8	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	

**[385] Audio modul behallgatási opciók**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ][ ]	Vevőegység 1 Behallgatás	Tiltva
2	KI [ ][ ]	Vevőegység 2 Behallgatás	Tiltva
3	KI [ ][ ]	Vevőegység 3 Behallgatás	Tiltva
4	KI [ ][ ]	Vevőegység 4 Behallgatás	Tiltva
5	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
6	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
7	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	
8	KI [ ][ ]	Későbbi felhasználásra	



# 11. fejezet - Napirend programozás

## [601] Napirend programozás 1

### [601]> [10x] Intervallum 1

#### [601]> [101] Kezdet

Gyári érték: 00:00 [ ] [ ] [ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

#### [601]> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 [ ] [ ] [ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

#### [601]> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	

#### [601]> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	

### [601]> [20x] Intervallum 2

#### [601]> [201] Kezdet

Gyári érték: 00:00 [ ] [ ] [ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

#### [601]> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 [ ] [ ] [ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

#### [601]> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	

#### [601]> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	

### [601]> [30x] Intervallum 3

#### [601]> [301] Kezdet

Gyári érték: 00:00 [ ] [ ] [ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

#### [601]> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 [ ] [ ] [ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

#### [601]> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	

#### [601]> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	

### [601]> [40x] Intervallum 4

#### [601]> [401] Kezdet

Gyári érték: 00:00 [ ] [ ] [ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

#### [601]> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 [ ] [ ] [ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

#### [601]> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	

#### [601]> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	

**[602] Napirend programozás 2****[602]-> [10x] Intervallum 1****[602]-> [101] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[602]-> [102] Vége**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[602]-> [103] Napok hozzárendelése**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[602]-> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat**

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[602]-> [20x] Intervallum 2****[602]-> [201] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[602]-> [202] Vége**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[602]-> [203] Napok hozzárendelése**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[602]-> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat**

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[602]-> [30x] Intervallum 3****[602]-> [301] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[602]-> [302] Vége**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[602]-> [303] Napok hozzárendelése**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[602]-> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat**

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[602]-> [40x] Intervallum 4****[602]-> [401] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[602]-> [402] Vége**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[602]-> [403] Napok hozzárendelése**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[602]-> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat**

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[603] Napirend programozás 3****[603]-> [10x] Intervallum 1****[603]-> [101] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[603]-> [102] Vége**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[603]-> [103] Napok hozzárendelése**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[603]-> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat**

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[603]-> [20x] Intervallum 2****[603]-> [201] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[603]-> [202] Vége**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[603]-> [203] Napok hozzárendelése**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[603]-> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat**

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[603]-> [30x] Intervallum 3****[603]-> [301] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[603]-> [302] Vége**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[603]-> [303] Napok hozzárendelése**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[603]-> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat**

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[603]-> [40x] Intervallum 4****[603]-> [401] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[603]-> [402] Vége**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[603]-> [403] Napok hozzárendelése**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[603]-> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat**

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[604] Napirend programozás 4****[604]> [10x] Intervallum 1****[604]> [101] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[604]> [102] Vége**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[604]> [103] Napok hozzárendelése**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[604]> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat**

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[604]> [20x] Intervallum 2****[604]> [201] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[604]> [202] Vége**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[604]> [203] Napok hozzárendelése**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[604]> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat**

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[604]> [30x] Intervallum 3****[604]> [301] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[604]> [302] Vége**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[604]> [303] Napok hozzárendelése**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[604]> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat**

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[604]> [40x] Intervallum 4****[604]> [401] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[604]> [402] Vége**

Gyári érték: 00:00 [ \_ : \_ : \_ ] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

**[604]> [403] Napok hozzárendelése**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI [ ]	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI [ ]	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs

**[604]> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat**

1	KI [ ]	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI [ ]	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI [ ]	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI [ ]	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI [ ]	Későbbi felhasználásra	Nincs











## 12. fejezet - Audio programozás

A kétirányú audio kommunikáció programozása. További tájékoztató a külön leírásában található.

### [802] Audio programozás

- [802]> [001]..[128] Zóna 1..128 Audio állapot
- [802]> [600] 2 irányú audio indítás
- [802]> [603] Audio opció1
- [802]> [605] Felvétel opció
- [802]> [606] Audio felvétel 1
- [802]> [610] Visszahívás felv
- [802]> [611] Visszahívás nyugta
- [802]> [612] Üzenet rögzítő megkerülés
- [802]> [613] Kettős hívás időzítő
- [802]> [614] Csengetések száma a válaszadáshoz
- [802]> [615] Audio időtartam
- [802]> [616] Felvétel idő
- [802]> [617] Időzítő törlése
- [802]> [620] Audio szabotázs
- [802]> [997] Modul info
- [802]> [999] Modul alapra állítása

## 13. fejezet - Vezeték nélküli programozás

### [804] Audio programozás

- [804]> [000] - WLS eszköz beléptetés
- [804]> [001]..[128] Zónák 1..128  
Zóna típus  
Partíció  
Zóna címke
- [804]> [551]..[566] Sziréna 1..16  
Partíció  
Sziréna címke
- [804]> [601].. [632] WLS kulcs 1..32  
Partíció  
Felhasználó
- [804]> [701]..[716] Billentyűzet 1..16  
Billentyűzet hozzárendelés  
Billentyűzet címkék
- [804]> [801] Zavarérzékelés
- [804]> [802] Felügyeleti idő
- [804]> [810] Vezeték nélküli opciók
- [804]> [841] Mozgás kamerák
- [804]> [901] Zóna törlés
- [804]> [902] WLS kulcs törlés
- [804]> [903] Sziréna törlés
- [804]> [904] Repeater törlés
- [804]> [905] Billentyűzet törlés
- [804]> [921] Eszköz csere
- [804]> [922] WLSkulcs csere
- [804]> [923] Sziréna csere
- [804]> [924] Repeater csere
- [804]> [925] Billentyűzet csere
- [804]> [990] Minden eszköz mutatása
- [804]> [999] Modul alapra állítása  
További telepítési utasítás a modul leírásában.

### 14. fejezet - Alternatív kommunikátor

**[850] GSM térerősség**

**[851] Alternatív kommunikátor**

További telepítési utasítás a modul leírásában.

### 15. fejezet - Billentyűzet programozás

**[861]..[876] Billentyűzet 1..16 programozás**

**[861]..[876] > [000] Partíció maszk**

Gyári érték: 01

00 - Globális	03 - Partíció 3	06 - Partíció 6
01 - Partíció 1	04 - Partíció 4	07 - Partíció 7
02 - Partíció 2	05 - Partíció 5	08 - Partíció 8

<b>[861]&gt; [000] Billentyűzet 1</b> [ ][ ]	<b>[865]&gt; [000] Billentyűzet 5</b> [ ][ ]	<b>[869]&gt; [000] Billentyűzet 9</b> [ ][ ]	<b>[873]&gt; [000] Billentyűzet 13</b> [ ][ ]
<b>[862]&gt; [000] Billentyűzet 2</b> [ ][ ]	<b>[866]&gt; [000] Billentyűzet 6</b> [ ][ ]	<b>[870]&gt; [000] Billentyűzet 10</b> [ ][ ]	<b>[874]&gt; [000] Billentyűzet 14</b> [ ][ ]
<b>[863]&gt; [000] Billentyűzet 3</b> [ ][ ]	<b>[867]&gt; [000] Billentyűzet 7</b> [ ][ ]	<b>[871]&gt; [000] Billentyűzet 11</b> [ ][ ]	<b>[875]&gt; [000] Billentyűzet 15</b> [ ][ ]
<b>[864]&gt; [000] Billentyűzet 4</b> [ ][ ]	<b>[868]&gt; [000] Billentyűzet 8</b> [ ][ ]	<b>[872]&gt; [000] Billentyűzet 12</b> [ ][ ]	<b>[876]&gt; [000] Billentyűzet 16</b> [ ][ ]

**[861]..[876] > [001]..[005] Funkció gomb 1..5 (03,04,06,22,16)**

00 - Nem használt	16 - Gyors kilépés	35 - Felhasználói funkciók
02 - Azonnali Otthonmaradó élesítés	17 - Otthonmaradó zónák élesítése	37 - Idő/Dátum programozás
03 - Otthonmaradó élesítés	21 - Parancs kimenet 1	39 - Hiba kijelzés
04 - Távozó élesítés	22 - Parancs kimenet 2	40 - Riasztási memória
05 - Nincs bejárati késleltetés élesítés	23 - Parancs kimenet 3	61 - Partíció1 választás
06 - Ajtócsengő KI/BE	24 - Parancs kimenet 4	62 - Partíció2 választás
07 - Rendszer teszt	29 - Kiiktatási csoport visszahívása	63 - Partíció3 választás
09 - Éjszakai élesítés	31 - Helyi PGM aktiválása	64 - Partíció4 választás
12 - Globális Otthonmaradó élesítés	32 - Kiiktatási mód	65 - Partíció5 választás
13 - Globális Távozó élesítés	33 - Kiiktatás visszahívása	66 - Partíció6 választás
14 - Globális Hatástalanítás	34 - Felhasználó programozás	67 - Partíció7 választás
		68 - Partíció8 választás

	Funkció gomb 1 [001]	Funkció gomb 2 [002]	Funkció gomb 3 [003]	Funkció gomb 4 [004]	Funkció gomb 5 [005]
Gyári érték: [861]..[876] >	03	04	06	22	16
Billentyűzet 1[861]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 2[862]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 3[863]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 4[864]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 5[865]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 6[866]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 7[867]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 8[868]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 9[869]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 10[870]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 11[871]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 12[872]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 13[873]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 14[874]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 15[875]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]
Billentyűzet 16[876]>	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]

**[861]..[876] > [011] Billentyűzet I/O (PGM/Zóna)**

Gyári érték: 000

<b>[861]&gt; [011] Billentyűzet 1</b> [ ][ ]	<b>[865]&gt; [011] Billentyűzet 5</b> [ ][ ]	<b>[869]&gt; [011] Billentyűzet 9</b> [ ][ ]	<b>[873]&gt; [011] Billentyűzet 13</b> [ ][ ]
<b>[862]&gt; [011] Billentyűzet 2</b> [ ][ ]	<b>[866]&gt; [011] Billentyűzet 6</b> [ ][ ]	<b>[870]&gt; [011] Billentyűzet 10</b> [ ][ ]	<b>[874]&gt; [011] Billentyűzet 14</b> [ ][ ]
<b>[863]&gt; [011] Billentyűzet 3</b> [ ][ ]	<b>[867]&gt; [011] Billentyűzet 7</b> [ ][ ]	<b>[871]&gt; [011] Billentyűzet 11</b> [ ][ ]	<b>[875]&gt; [011] Billentyűzet 15</b> [ ][ ]
<b>[864]&gt; [011] Billentyűzet 4</b> [ ][ ]	<b>[868]&gt; [011] Billentyűzet 8</b> [ ][ ]	<b>[872]&gt; [011] Billentyűzet 12</b> [ ][ ]	<b>[876]&gt; [011] Billentyűzet 16</b> [ ][ ]

**[861]..[876] > [012] Helyi PGM kimenet időzítő**

Impulzusidő perc gyári érték: 00; Impulzusidő másodperc gyári érték: 05

<b>[861]&gt; [012] Billentyűzet 1</b> [ ][ ]	<b>[865]&gt; [012] Billentyűzet 5</b> [ ][ ]	<b>[869]&gt; [012] Billentyűzet 9</b> [ ][ ]	<b>[873]&gt; [012] Billentyűzet 13</b> [ ][ ]
<b>[862]&gt; [012] Billentyűzet 2</b> [ ][ ]	<b>[866]&gt; [012] Billentyűzet 6</b> [ ][ ]	<b>[870]&gt; [012] Billentyűzet 10</b> [ ][ ]	<b>[874]&gt; [012] Billentyűzet 14</b> [ ][ ]
<b>[863]&gt; [012] Billentyűzet 3</b> [ ][ ]	<b>[867]&gt; [012] Billentyűzet 7</b> [ ][ ]	<b>[871]&gt; [012] Billentyűzet 11</b> [ ][ ]	<b>[875]&gt; [012] Billentyűzet 15</b> [ ][ ]
<b>[864]&gt; [012] Billentyűzet 4</b> [ ][ ]	<b>[868]&gt; [012] Billentyűzet 8</b> [ ][ ]	<b>[872]&gt; [012] Billentyűzet 12</b> [ ][ ]	<b>[876]&gt; [012] Billentyűzet 16</b> [ ][ ]

**[861]-[876] > [021] Billentyűzet opciók 1**

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE	[F] Tűz gomb engedélyezve
2	BE	[M] Segélykérő gomb engedélyezve
3	BE	[P] Pánik gomb engedélyezve
4	KI	Felhasználói kód kijelzés bekapcsolva
5	KI	Későbbi felhasználásra
6	KI	Későbbi felhasználásra
7	KI	Későbbi felhasználásra
8	KI	Későbbi felhasználásra

KI  
 [F] Tűz gomb tiltva  
 [M] Segélykérő gomb tiltva  
 [P] Pánik gomb tiltva  
 Felhasználói kód kijelzés kikapcsolva ('X')

**[861]-[876] > [021] Billentyűzet 1 -Billentyűzet opciók 1**

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [021] Billentyűzet 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[862]> [021] Billentyűzet 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[863]> [021] Billentyűzet 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[864]> [021] Billentyűzet 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[865]> [021] Billentyűzet 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[866]> [021] Billentyűzet 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[867]> [021] Billentyűzet 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[868]> [021] Billentyűzet 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[869]> [021] Billentyűzet 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[870]> [021] Billentyűzet 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[871]> [021] Billentyűzet 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[872]> [021] Billentyűzet 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[873]> [021] Billentyűzet 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[874]> [021] Billentyűzet 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[875]> [021] Billentyűzet 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[876]> [021] Billentyűzet 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[861]-[876] > [022] Billentyűzet opciók 2**

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE	Helyi óra kijelzés engedélyezve
2	KI	Helyi óra 24 órás kijelzés
3	BE	Riasztási memória léptetés engedélyezve
4	KI	Későbbi felhasználásra
5	BE	Power LED engedélyezve
6	BE	Power LED az AC jelenlétét jelzi
7	BE	Riasztási memória kijelzés élesítés alatt
8	BE	Nyitott zónák automata léptetése

KI  
 Helyi óra kijelzés tiltva  
 Helyi óra AM/PM kijelzés  
 Riasztási memória léptetés tiltva  
 Power LED tiltva  
 Power LED az AC hiányát jelzi  
 Riasztási memória kijelzés élesítés alatt tiltva  
 Nem lépteti a nyitott zónákat

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [022] Billentyűzet 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[862]> [022] Billentyűzet 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[863]> [022] Billentyűzet 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[864]> [022] Billentyűzet 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[865]> [022] Billentyűzet 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[866]> [022] Billentyűzet 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[867]> [022] Billentyűzet 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[868]> [022] Billentyűzet 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[869]> [022] Billentyűzet 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[870]> [022] Billentyűzet 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[871]> [022] Billentyűzet 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[872]> [022] Billentyűzet 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[873]> [022] Billentyűzet 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[874]> [022] Billentyűzet 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[875]> [022] Billentyűzet 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[876]> [022] Billentyűzet 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[861]-[876] > [023] Billentyűzet opciók 3**

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI	Élesítve fény energia takarékos módban
2	BE	Billentyűzet mutatja az élesített állapotot
3	KI	Billentyűzet 5., "Z/P" csatlakozó PGM kimenet
4	KI	Későbbi felhasználásra
5	BE	Későbbi felhasználásra
6	BE	Későbbi felhasználásra
7	KI	Hőmérséklet helyi kijelzése engedélyezve
8	KI	Alacsony hőm. figyelmeztetés bekapcsolva

KI  
 Billentyűzet 5., "Z/P" csatlakozó zóna bemenet  
 Hőmérséklet helyi kijelzése tiltva  
 Alacsony hőm. figyelmeztetés kikapcsolva

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [023] Billentyűzet 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[862]> [023] Billentyűzet 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[863]> [023] Billentyűzet 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[864]> [023] Billentyűzet 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[865]> [023] Billentyűzet 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[866]> [023] Billentyűzet 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[867]> [023] Billentyűzet 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[868]> [023] Billentyűzet 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[869]> [023] Billentyűzet 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[870]> [023] Billentyűzet 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[871]> [023] Billentyűzet 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[872]> [023] Billentyűzet 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[873]> [023] Billentyűzet 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[874]> [023] Billentyűzet 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[875]> [023] Billentyűzet 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[876]> [023] Billentyűzet 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[861]..[876] > [030] Letölthető LCD üzenet (2x16 karakter)**

[861]> [030] Billentyűzet 1		
[862]> [030] Billentyűzet 2		
[863]> [030] Billentyűzet 3		
[864]> [030] Billentyűzet 4		
[865]> [030] Billentyűzet 5		
[866]> [030] Billentyűzet 6		
[867]> [030] Billentyűzet 7		
[868]> [030] Billentyűzet 8		
[869]> [030] Billentyűzet 9		
[870]> [030] Billentyűzet 10		
[871]> [030] Billentyűzet 11		
[872]> [030] Billentyűzet 12		
[873]> [030] Billentyűzet 13		
[874]> [030] Billentyűzet 14		
[875]> [030] Billentyűzet 15		
[876]> [030] Billentyűzet 16		

**[861]..[876] > [031] Letölthető LCD üzenet kijelzése**

Gyári érték: 003 [ ][ ][ ] (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[861]> [031] Billentyűzet 1	[865]> [031] Billentyűzet 5	[869]> [031] Billentyűzet 9	[873]> [031] Billentyűzet 13
[862]> [031] Billentyűzet 2	[866]> [031] Billentyűzet 6	[870]> [031] Billentyűzet 10	[874]> [031] Billentyűzet 14
[863]> [031] Billentyűzet 3	[867]> [031] Billentyűzet 7	[871]> [031] Billentyűzet 11	[875]> [031] Billentyűzet 15
[864]> [031] Billentyűzet 4	[868]> [031] Billentyűzet 8	[872]> [031] Billentyűzet 12	[876]> [031] Billentyűzet 16

**[861]..[876] > [041] Belső hőmérséklet zóna**

Gyári érték: 000 [ ][ ][ ]

[861]> [041] Billentyűzet 1	[865]> [041] Billentyűzet 5	[869]> [041] Billentyűzet 9	[873]> [041] Billentyűzet 13
[862]> [041] Billentyűzet 2	[866]> [041] Billentyűzet 6	[870]> [041] Billentyűzet 10	[874]> [041] Billentyűzet 14
[863]> [041] Billentyűzet 3	[867]> [041] Billentyűzet 7	[871]> [041] Billentyűzet 11	[875]> [041] Billentyűzet 15
[864]> [041] Billentyűzet 4	[868]> [041] Billentyűzet 8	[872]> [041] Billentyűzet 12	[876]> [041] Billentyűzet 16

**[861]..[876] > [042] Külső hőmérséklet zóna**

Gyári érték: 000 [ ][ ][ ]

[861]> [042] Billentyűzet 1	[865]> [042] Billentyűzet 5	[869]> [042] Billentyűzet 9	[873]> [042] Billentyűzet 13
[862]> [042] Billentyűzet 2	[866]> [042] Billentyűzet 6	[870]> [042] Billentyűzet 10	[874]> [042] Billentyűzet 14
[863]> [042] Billentyűzet 3	[867]> [042] Billentyűzet 7	[871]> [042] Billentyűzet 11	[875]> [042] Billentyűzet 15
[864]> [042] Billentyűzet 4	[868]> [042] Billentyűzet 8	[872]> [042] Billentyűzet 12	[876]> [042] Billentyűzet 16

**[861]..[876] > [101]..[128] Ajtócsengő hang Zóna 1..128**

Zóna	Megnevezés	[1] 4 gyors	[2] Bing-Bing	[3] Ding-Dong	[4] Sziréna	[5] Zóna név
[861]..[876] > [101]						
[861]..[876] > [102]						
[861]..[876] > [103]						
[861]..[876] > [104]						
[861]..[876] > [105]						
[861]..[876] > [106]						
[861]..[876] > [107]						
[861]..[876] > [108]						
[861]..[876] > [109]						
[861]..[876] > [110]						
[861]..[876] > [111]						
[861]..[876] > [112]						
[861]..[876] > [113]						
[861]..[876] > [114]						
[861]..[876] > [115]						
[861]..[876] > [116]						
[861]..[876] > [117]						
[861]..[876] > [118]						
[861]..[876] > [119]						
[861]..[876] > [120]						
[861]..[876] > [121]						
[861]..[876] > [122]						
[861]..[876] > [123]						
[861]..[876] > [124]						
[861]..[876] > [125]						
[861]..[876] > [126]						
[861]..[876] > [127]						
[861]..[876] > [128]						
[861]..[876] > [129]						
[861]..[876] > [130]						
[861]..[876] > [131]						
[861]..[876] > [132]						



[861]..[876] > [133]						
[861]..[876] > [134]						
[861]..[876] > [135]						
[861]..[876] > [136]						
[861]..[876] > [137]						
[861]..[876] > [138]						
[861]..[876] > [139]						
[861]..[876] > [140]						
[861]..[876] > [141]						
[861]..[876] > [142]						
[861]..[876] > [143]						
[861]..[876] > [144]						
[861]..[876] > [145]						
[861]..[876] > [146]						
[861]..[876] > [147]						
[861]..[876] > [148]						
[861]..[876] > [149]						
[861]..[876] > [150]						
[861]..[876] > [151]						
[861]..[876] > [152]						
[861]..[876] > [153]						
[861]..[876] > [154]						
[861]..[876] > [155]						
[861]..[876] > [156]						
[861]..[876] > [157]						
[861]..[876] > [158]						
[861]..[876] > [159]						
[861]..[876] > [160]						
[861]..[876] > [161]						
[861]..[876] > [162]						
[861]..[876] > [163]						
[861]..[876] > [164]						
[861]..[876] > [165]						
[861]..[876] > [166]						
[861]..[876] > [167]						
[861]..[876] > [168]						
[861]..[876] > [169]						
[861]..[876] > [170]						
[861]..[876] > [171]						
[861]..[876] > [172]						
[861]..[876] > [173]						
[861]..[876] > [174]						
[861]..[876] > [175]						
[861]..[876] > [176]						
[861]..[876] > [177]						
[861]..[876] > [178]						
[861]..[876] > [179]						
[861]..[876] > [180]						
[861]..[876] > [181]						
[861]..[876] > [182]						
[861]..[876] > [183]						
[861]..[876] > [184]						
[861]..[876] > [185]						
[861]..[876] > [186]						
[861]..[876] > [187]						
[861]..[876] > [188]						
[861]..[876] > [189]						
[861]..[876] > [190]						
[861]..[876] > [191]						
[861]..[876] > [192]						
[861]..[876] > [193]						
[861]..[876] > [194]						
[861]..[876] > [195]						
[861]..[876] > [196]						
[861]..[876] > [197]						
[861]..[876] > [198]						
[861]..[876] > [199]						
[861]..[876] > [200]						
[861]..[876] > [201]						
[861]..[876] > [202]						
[861]..[876] > [203]						
[861]..[876] > [204]						
[861]..[876] > [205]						
[861]..[876] > [206]						
[861]..[876] > [207]						
[861]..[876] > [208]						
[861]..[876] > [209]						
[861]..[876] > [210]						
[861]..[876] > [211]						
[861]..[876] > [212]						
[861]..[876] > [213]						
[861]..[876] > [214]						
[861]..[876] > [215]						
[861]..[876] > [216]						
[861]..[876] > [217]						
[861]..[876] > [218]						
[861]..[876] > [219]						
[861]..[876] > [220]						
[861]..[876] > [221]						
[861]..[876] > [222]						
[861]..[876] > [223]						
[861]..[876] > [224]						
[861]..[876] > [225]						
[861]..[876] > [226]						
[861]..[876] > [227]						
[861]..[876] > [228]						

[861]..[876] > [999] Alapra állítás

## 17. fejezet - Speciális program funkciók

### [899] Minta programozás

### [900] Rendszer információ

[900] > [000] Központ verzió

[900] > [001]..[016] Billentyűzet 1..16 verzió

[900] > [101]..[115] HSM2108 1..15 verzió

[900] > [201]..[216] HSM2208 1..16 verzió

[900] > [460] Alternatív kommunikátor verzió

[900] > [461] HSM2HOST verzió

[900] > [481] HSM2955 verzió

[900] > [501]..[504] HSM2300 1..4 verzió

[900] > [521]..[524] HSM2204 1..4 verzió

### [901] Séta teszt

Kilépéshez szintén be kell lépni a szekcióba.

### [902] Modul beléptetés/törlés

[902] > [000] Modulok automata beléptetés

[902] > [001] Modulok beléptetése

[902] > [002] Slot hozzárendelése

[902] > [003] Slot módosítása

[902] > [101] Billentyűzet törlése

[902] > [102] HSM2108 törlése

[902] > [103] HSM2208 törlése

[902] > [106] HSM2HOST törlése

[902] > [108] HSM2955

[902] > [109] HSM2300 törlése

[902] > [110] HSM2204 törlése

### [903] Modulok lekérdezése

[903] > [000] Minden modul megnézés

[903] > [101] Billentyűzet

[903] > [102] HSM2108

[903] > [103] HSM2208

[903] > [106] HSM2HOST

[903] > [108] HSM2955

[903] > [109] HSM2300

[903] > [110] HSM2204

### [904] Vezeték nélküli eszközök elhelyezési tesztje

[904] > [001]..[128] Zóna 1..128

[904] > [521]..[528] Repeater 1..8

[904] > [551]..[566] Sziréna 1..16

[904] > [601]..[632] WLSKulcs 1..32

[904] > [701]..[716] Vezeték nélküli billentyűzet 1..16

### [912] Zóna betanulási teszt

[912] > [000] Betanulási teszt idő

Gyári érték: 014

[ ][ ][ ][ ]

(001-255 nap)

#### [912] > [001] Zóna 1-8

Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

#### [912] > [002] Zóna 9-16

Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

#### [912] > [003] Zóna 17-24

Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

#### [912] > [004] Zóna 25-32

Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
HS2016/HS2032/HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

#### [912] > [005] Zóna 33-40

Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

#### [912] > [006] Zóna 41-48

Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

#### [912] > [007] Zóna 49-56

Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

#### [912] > [008] Zóna 57-64

Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
HS2064/HS2128	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

**[912] > [009] Zóna 65-72**

HS2128	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[912] > [010] Zóna 73-80**

HS2128	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[912] > [011] Zóna 81-88**

HS2128	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[912] > [012] Zóna 89-96**

HS2128	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[912] > [013] Zóna 97-104**

HS2128	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[912] > [014] Zóna 105-112**

HS2128	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[912] > [015] Zóna 113-120**

HS2128	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[912] > [015] Zóna 121-128**

HS2128	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**[982] Akkumulátor beállítás****[982] > [000] Panel akkumulátor**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
2	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
3	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
4	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

**[982] > [010] HSM2204 akkumulátor**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	HSM2204 1 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
2	KI <input type="checkbox"/>	HSM2204 2 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
3	KI <input type="checkbox"/>	HSM2204 3 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
4	KI <input type="checkbox"/>	HSM2204 4 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

**[982] > [020] HSM2300 akkumulátor**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	HSM2300 1 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
2	KI <input type="checkbox"/>	HSM2300 2 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
3	KI <input type="checkbox"/>	HSM2300 3 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
4	KI <input type="checkbox"/>	HSM2300 4 nagyáramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

## 18. fejezet - Gyári beállításokra visszaállítás

**[989] Mester kód visszaállítása**

A funkcióhoz adja meg a következőt [989][Telepítói kód][989].

**[990] Telepítói kizárás**

A funkcióhoz adja meg a következőt [990][Telepítói kód][990]

**[991] Billentyűzet****[991] > [901]..[916] Billentyűzet 1..16**

A funkcióhoz adja meg a következőt [991][9xx][Telepítói kód][9xx]

**[991] > [999] Minden billentyűzet**

A funkcióhoz adja meg a következőt [991][999][Telepítói kód][999]

**[993] Alternatív kommunikátor**

A funkcióhoz adja meg a következőt [993][Telepítói kód][993]

**[996] HSM2HOST**

A funkcióhoz adja meg a következőt [996][Telepítói kód][996]

**[998] HSM2955**

A funkcióhoz adja meg a következőt [998][Telepítói kód][998]

**[999] Rendszer**

A funkcióhoz adja meg a következőt [999][Telepítói kód][999]

